

# MICROHOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR

**SEMANAL**

AÑO II - N.º 43

**125 PTS.**

Canarias 135 ptas.

HOP EDITA HOBBY PRESS, S.A.

**COLECCIONABLES**

**¡4 FICHAS DE CODIGO MAQUINA CADA SEMANA!**

**NUEVO**

**FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, EN BUSCA DEL PLACER**

**PROGRAMAS**  
**ACUATOR**  
**DESCENDER**  
**EL ATRACADOR**

**TRUCOS**

**COLOCA EL INPUT EN CUALQUIER LUGAR DE LA PANTALLA**






**HARDWARE**  
**BORRADOR DE EPROM**

# ¡Por fin en España!

**6 superjuegos de la prestigiosa firma inglesa**

## QUICKSILVA



LASER ZONE	Spectrum	975 ptas.
GRIDRUNNER	Spectrum	975 ptas.
FRENZY	Spectrum	1.275 ptas.
ASTRO BLASTER	Spectrum	1.275 ptas.
QUINTIC WARRIOR	Commodore 64	1.275 ptas.
PURPLE TURTLES	Commodore 64	1.275 ptas.

# CENTURY SOFTWARE

Cerdeña, 169, entlo., 2.<sup>a</sup> 08013 BARCELONA.

Deseo recibir los juegos que a continuación especifico, comprometiéndome al pago del importe de los mismos.

Nombre \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Deseo recibir información de sus programas en: MSX  AMSTRAD

Contrarreembolso.  Adjunto Talón.  Giro Postal.

TITULO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.
LASER ZONE	_____	975 ptas.
GRIDRUNNER	_____	975 ptas.
FRENZY	_____	1.275 ptas.
ASTRO BLASTER	_____	1.275 ptas.
QUINTIC WARRIOR	_____	1.275 ptas.
PURPLE TURTLES	_____	1.275 ptas.



## EL SPECTRUM NO SUBE DE PRECIO

La noticia está en el aire. Desde que el día 25 de julio apareciera en el Boletín Oficial del Estado, el real Decreto 1.215/1.985, del 17 de julio por el que se modificaban los aranceles de aduanas de las máquinas automáticas para el tratamiento de la información (entiéndase ordenadores), los rumores en torno a la subida de precio de estos aparatos no han cesado en ningún momento.

La cantidad que se establecía como tasa arancelaria era de 15.000 ptas. por unidad, lo que, no cabe duda, era un duro golpe para la industria del ordenador personal que tanto auge ha tenido en nuestro país en los últimos dos años. Desde entonces, el consumidor español se ha preguntado de qué modo iba a afectar la medida a su bolsillo y cómo iban a reaccionar las principales compañías distribuidoras ante este evento con

el fin de intentar que no les supusiera un quebranto económico (de todos es sabido que a nadie le gusta pagar más por lo que antes valía menos).

Pues bien, estamos en condiciones de poder afirmar que, a pesar de todos los rumores que han venido circulando en torno al tema, el Spectrum no va a subir de precio.

### DE CARA A LA COMUNIDAD

La medida no va a favorecer la venta de ordenadores para estas Navidades sino que por el contrario será un duro frenazo para muchas empresas que van a ver sus posibilidades de venta disminuidas.

Solamente hemos encontrado dos posibles causas para que de repente, y aunque no parece que sea una medida demasiado lógica, hayan subido los ordenadores.

Tengamos en cuenta que sólo será efectiva hasta marzo, mes en el que España entrará en el Mercado Común y por tanto, tendrá que adecuar todas las disposiciones arancelarias a las normas que establece la Comunidad.

Por otro lado, circulan insistentes rumores de que ha habido presiones de alguna marca de ordenadores que, en vista de que no vende nada, ha decidido convencer a «alguien», seguramente amigo suyo, de que así van a vender más. Algo que estamos casi, casi seguros de que no va a ocurrir.

de precio, pero tampoco va a subir. Claro está, nos estamos refiriendo en todo momento al de Investrónica porque a quien si va a afectar la medida de lleno, es a los importadores paralelos que verán incrementados de este modo sus, hasta ahora, privilegiados precios.

### CUESTION DE MEMORIA

Se espera de forma inminente dos modificaciones muy importantes sobre el real Decreto: la primera de ellas, que sólo sea aplicable a los ordenadores con una memoria por debajo de los 64K y la segunda, que las susodichas medidas serán aplicables únicamente a la unidad central del ordenador, ya que, según parece, hubo cierta confusión a éste respecto cuando los empleados de aduanas quisieron aplicar la subida a algunos complementos de dicha unidad. En el caso de Amstrad, por ejemplo, se pretendía cobrar 15.000 ptas. por el monitor (recordemos que este ordenador lleva incorporado dicho periférico).

### EL «QL» BAJA DE PRECIO

En estos tiempos cuando todo sube es grato comprobar que todavía existen productos que bajan de precio. Nos estamos refiriendo al QL que, sorprendentemente, ha reducido su precio en Inglaterra en un 50%.

En España se espera también la bajada, aunque por supuesto, no podrá ser tan drástica, ya que tengamos en cuenta que existen una serie de razones de tipo económico, muy comunes entre todos los productos importados, que no lo permitirían. Sin embargo, lo que si es seguro es que bajará y bastante.

### EL SPECTRUM, INTOCABLE

El Spectrum, como es natural, no seguirá la tendencia de los últimos meses, en los que ha venido bajando

### SINCLAIR Y MAXWELL

Los rumores se han confirmado. Definitivamente Maxwell no se hace cargo de Sinclair Research LTD (recordemos la noticia que dábamos en Microhobby n.º 36). Según parece, al propietario del Daily Mirror, las cosas no le van demasiado bien, ya que ha tenido problemas inter-



nos en su propia empresa que le han llevado, finalmente, a echarse atrás y no aceptar el reto.

De todas formas, aunque circulan rumores de la crisis de Sinclair, lo cierto es que la empresa está dispuesta a seguir adelante, pese a quien pese.

### OPERACION DIXON

La primera medida que se ha tomado ha sido un acuerdo con Dixon —el mayor distribuidor de productos electrónicos de consumo de Gran Bretaña— por el cual éste ha anticipado la escalofriante suma de 10 millones de libras (aprox. 2.150 millones de pesetas) por sus compras de Spectrum, para los próximos doce meses.

De este modo, Sinclair Research, ha conseguido solucionar sus dos problemas más acuciantes: de un lado, conseguir liquidez y de otro, dar salida a los Stoks.

### POR EL CAMBIO

Aunque tras esta serie de medidas no va a notarse cambio en el capital de Sinclair, Sir Clive ha decidido, sin embargo, abandonar definitivamente su puesto como gerente y delegar sus atribuciones en otros altos ejecutivos de la empresa. Así podrá dedicarse, completamente, a la investigación.

Los elegidos para afrontar la nueva etapa han sido: Bill Jeffrey y Charles Cotthon. El primero de ellos, como nuevo gerente y el segundo como lo que podríamos denominar «jefe de operaciones en ultramar».

Bill Jeffrey, el nuevo jefe ejecutivo, se ha dado prisa en reestructurar su equipo directivo y realizar cambios en el Consejo de Administración, además de haber llegado a un acuerdo con sus banqueros —Barclays Bank y Citibank— y sus principales suministradores —Thorn Emi, Timex y A. B. Electronics—, que ofrecerá a la compañía una mayor confianza y el futuro.

Mr. Paul Barret, Divisional General Ma-

nager del Barclays Bank, actuando como portavoz del grupo firmante del acuerdo, señaló que «estamos complacidos de haber podido llegar a un acuerdo de continuar el respaldo financiero y fabricación a Sinclair Research Limited. Este acuerdo y el nuevo equipo directivo, conjuntamente, con la indiscutible aptitud especial de Sir Clive Sinclair en la investigación y tecnología, nos permite compartir las esperanzas de la compañía en volver a unas actividades comerciales firmes y lucrativas».

### ESPAÑA: UN MERCADO EN AUGE


Mientras tanto, en nuestro país continúan las ventas de Spectrum que, incluso en los dos últimos meses (julio-agos-

to) han venido experimentando una gran recuperación con respecto a las ventas de abril y mayo, lo que no deja de ser un dato muy importante de perspectiva de mercado, teniendo en cuenta que la época estival es, por lo general, la más floja del año.

Por otra parte, las previsiones de Ingeniería para la campaña de Navidad son francamente buenas: la congelación del precio del Spectrum y el descenso de el del QL, medidas que, estamos seguros, van a contribuir definitivamente al mantenimiento del liderazgo Sinclair, aunque son muchos los que piensan que el mercado tiende más a diversificarse.

Lo único verdaderamente cierto es que en Inglaterra existen tres ordenadores: Spectrum, Commodore y Amstrad; los demás, todavía siguen en el limbo informático del ordenador personal.

En España ocurre otro tanto.



# MICROPANORAMA



## SCOOBY DOO... DE LA TV AL ORDENADOR

Elite es una de esas compañías que quiere afianzarse entre las primeras del mercado, sin embargo, todavía no le ha llegado ese programa que le lance definitivamente. Su último intento ha sido el Frank Brunos Boxing, un juego de éxito en el Reino Unido en el que las compañías han depositado grandes esperanzas. Mientras tanto, y a la espera de los resultados, ya están preparando el siguiente. Se trata de Scooby Doo, basado en la popular serie de dibujos animados.

El programa estará terminado a finales de septiembre y lo único que sabemos es que tanto el tema como los gráficos serán los mismos que los de la serie televisiva.

## FISHER PRICE

El software educativo es quizás uno de los aspectos más olvidados en nuestro país, aunque por contra, se trata de uno de los terrenos donde la informática puede hacer «más» por el usuario.

Idealogic se ha especializado siempre en Software Educativo desde el mundo de los juegos, la famosa idea de «Aprender Jugando». Así, los productos Fisher Price de esta compañía cubren cinco áreas básicas: Aritmética, Lenguaje, Creatividad, Habilidades y Conocimientos Microinformáticos, ideados para divertir al niño a la vez que le enseñan las materias básicas de su desarrollo intelectual.

Los programas educativos han sido diferenciados, según las edades a las que van dirigidas, con bordes de distintos colores: rojo para los menores de ocho años y azul para los de hasta doce años.

## «RAMBO»,


## UNA PRIMICIA PARA EL OTOÑO

Hace ya algún tiempo Sylvester Stallone, el protagonista de Rocky I, II y III, nos sorprendía con un producto distinto. Se trataba de Accorralado, una película sobre uno de esos héroes marginados del Vietnam a los que luego la sociedad americana no reinserta en su seno. Ahora, como ya viene siendo costumbre, también llega la segunda parte, «Rambo», y en esta ocasión el bueno de Sylvester tiene que volver a Vietnam a realizar una misión suicida.

Dejando al margen la historia cinematográfica más propia de otro tipo de publicaciones, lo que a nosotros nos interesa es que Ocean esté preparando para finales de este mes el lanzamiento de un juego basado en la peli-

cula, con lo que de algún modo volverá a repetirse la historia, es decir, al igual que ocurría con el juego de James Boond, aparecerá simultáneamente la película y el programa.

Lo que es cierto es que la fiebre pelicular continúa y que el cine está convirtiéndose poco a poco en una de las principales fuentes de inspiración de los creadores de juegos, o más bien habría que decir de los productores, que son los que aprovechan de este modo la enorme publicidad que les brinda la pantalla grande, aunque para ello tengan que pagar un poco más.



## INPUT EN CUALQUIER LUGAR DE LA PANTALLA

En algún programa que diseñemos, nos puede interesar, aunque sea por razones puramente estéticas, realizar un INPUT en cualquier parte de la pantalla.

Para poder llevar esto a cabo, nos vemos obligados a volver sobre una variable del sistema que ha aparecido a menudo en esta sección de trucos.

Nos referimos a DEF\_SZ, localizada en la posición de memoria 23659.

Como recordaréis, el valor almacenado en esta posición le «dice» a la ROM del Spectrum el número de líneas de la pantalla, comenzando por la parte inferior de la misma, que debe dedicar a la ventana de mensajes y comandos.


En efecto, cuando hacemos un INPUT en medio de un programa, el cursor aparece en las dos líneas inferiores de la pantalla.

Para solucionarlo, en principio la respuesta parece clara: puesto que DEF\_SZ almacena el número de líneas de la ventana inferior, pokeemos allí y démosle el valor 24, es decir, toda la pantalla.

Por desgracia, el asunto no resulta tan sencillo. Cuando se ejecuta un comando INPUT, lo primero que hace la rutina de la ROM es volver a asignar a DEF\_SZ el valor 2, con lo que nuestro POKE se esfuma de dicha variable y el INPUT se muestra donde siempre.

La solución definitiva está, una vez más, en el lenguaje máquina.

Cuando el ordenador se conecta, el programa de inicialización carga el par de registros IY con la dirección de comienzo del área de variables del sistema. Esto



permite al programador acceder a cualquiera de ellas mediante lo que se conoce como «direccionamiento indexado». DEF\_SZ se encuentra en IY+49.

Sólo necesitamos dos minúsculas rutinas en ensamblador, una para asignar a DEF\_SZ el valor 24 (toda la pantalla, rutina número 1) y la otra para restituir el valor original, 2 (rutina número 2).

Estas dos rutinas son reubicables, esto es, pueden colocarse en cualquier posición de la memoria. Se sugiere el buffer de impresora, pero, por si esa dirección no interesa, aquí tenéis un pequeño cuadro con el código de operación (los números que hay que pokear en la memoria) y los mnemónicos:

### RUTINA NUMERO 1

#### Código de operación

```
253 54 49 24
201
```

#### Mnemónico

```
LD (IY+49),24
RET
```

### RUTINA NUMERO 2

#### Código de operación

```
253 54 49 2
201
```

### Mnemónico

```
LD (IY+49),2
RET
```

Supongamos que las rutinas 1 y 2 han sido ubicadas en las direcciones «DIR\_RUT\_2», respectivamente.

Necesitamos ahora un programa Basic que complete a estas dos rutinas, y que las llame en el momento adecuado. Sería el siguiente:

```
10 LET ABRE=DIR_RUT_1:
LET CIERRA=DIR_RUT_2
20 FOR I=ABRE TO ABRE +
4:READ X:POKE I,X:
NEXT I
30 FOR I=CIERRA TO CIERRA +
4:READ X:POKE I,X:NEXT I
40 INPUT "" AND USR
ABRE; AT X,Y; NS; ""
AND USR CIERRA
50 DATA 253,54,49,24,201
60 DATA 253,54,49,2,201
en donde:
```

la línea 10 inicializa las variables ABRE y CIERRA a las direcciones donde se supone que las rutinas 1 y 2 han sido colocadas. Estas direcciones tenéis que decidir las vosotros y sustituir los números que hayáis escogido

por «DIR\_RUT\_1» y «DIR\_RUT\_2». Insistiendo en que estos valores pueden ser los que queráis, os sugerimos 23296 para la rutina 1 y 23231 para la rutina 2, con lo que ABRE vale 23296 y CIERRA 23231.

La línea número 40 involucra varios trucos:

1. INPUT "" borra las dos líneas inferiores de la pantalla.
2. INPUT "" AND USR ABRE además, llama a la rutina número 1, la cual asigna a DEF\_SZ toda la pantalla.
3. X,Y son las coordenadas de la pantalla donde aparecerá el cursor del INPUT, y que tenéis que sustituir por los valores que elijáis.
4. "" AND USR CIERRA llama a la rutina número 2 y devuelve a DEF\_SZ su valor original.

Las líneas 20 y 30 cargan en memoria los bytes de ambas rutinas.

En este espacio también tienen cabida los trucos que nuestros lectores quieran proponer.

Para ello, no tienen más que enviarlos por correo a MICROHOBBY, C/ La Granja, 8. Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid).

# ACUA-TOR

J. C. FERNANDEZ-ROMERO

## NOTAS GRAFICAS

A B C  
• 0 +

### Spectrum 48 K

Con este programa tendremos en nuestras manos el mantenimiento del ecosistema marítimo bajo un criterio muy personal.



ACUA-TOR es el juego de la vida y de la muerte desarrollado en las profundidades del mar de nuestro Spectrum, en donde hemos de mantener un equilibrio ecológico entre las especies que allí se desarrollan.

Para ello contamos con la «colaboración» de unos terribles escualos encargados de eliminar a cuantos peces se

cruzan en su camino. Aquellos se reproducirán constantemente o morirán, iniciándose nuevamente el proceso de la vida.

Los tiburones lo tienen más difícil ya que si no consiguen alimento diario, morirán también irremisiblemente.

¡Es la vida..!



```

1 GO TO 101
2 REM SUBROUTINAS 2. ORDEN
3 FOR R=1 TO LEN R$: IF R$(R)
<"0" OR R$(R)"9" THEN LET R=0:
RETURN
4 NEXT R: LET R=1+LEN R$(>0)
5 RETURN
6 REM ENTRADA DATOS PARA
7 MODIFICACIONES
8 PRINT AT 21,0:R$
9 LET L=21: LET C=8: LET C$=""
10 PRINT AT L,C: FLASH 1;"?"
11 LET R=CODE INKEY$: IF NOT R
THEN GO TO 11
12 IF INKEY$("<") THEN GO TO 12
13 IF R<>12 AND R<>13 AND (R<4
8 OR R>57) THEN GO TO 11
14 IF R=12 AND C>8 THEN BEEP
.05,20: PRINT AT L,C:" ". LET C=C
-1: LET C$=C$( TO LEN C$-1): GO
TO 10
15 IF R>47 AND R<58 THEN BEEP
.06,20: PRINT AT L,C:CHR$ R: LET
C=C+1: LET C$=C$+CHR$ R: GO TO
10
16 IF R=13 AND C<>"" THEN BEE
P .06,20: PRINT AT L,C:" ": LET
R=VAL C$: RETURN
17 GO TO 10
18 REM
20 REM LISTA POSICIONES OCUPA.
ADYACENTES POR PECES O
TIBURONES
21 LET X=((I+1) AND I<CO)+(1 A
ND I=CO)
22 IF P(X,J)<0 AND T(X,J)<0 TH
EN GO TO 24
23 LET PXI=1: LET POS=POS-1
24 LET X=((I-1) AND I>1)+(CO A
ND I=1)
25 IF P(X,J)<0 AND T(X,J)<0 TH
EN GO TO 27
26 LET PXD=1: LET POS=POS-1
27 LET Y=((J+1) AND J<LI)+(1 A
ND J=LI)
28 IF P(I,Y)<0 AND T(I,Y)<0 TH
EN GO TO 30
29 LET PYI=1: LET POS=POS-1
30 LET Y=((J-1) AND J>1)+(LI A
ND J=1)
31 IF P(I,Y)<0 AND T(I,Y)<0 TH
EN GO TO 33
32 LET PYD=1: LET POS=POS-1
33 RETURN
34 REM
40 REM MOVIMIENTO AL AZAR
41 LET DIR=INT (RND*4)
42 IF NOT DIR THEN LET X=((I+1
) AND I<CO)+(1 AND I=CO): RETURN
43 IF DIR=1 THEN LET X=((I-1)
AND I>1)+(CO AND I=1): RETURN
44 IF DIR=2 THEN LET Y=((J+1)
AND J<LI)+(1 AND J=LI): RETURN
45 IF DIR=3 THEN LET Y=((J-1)
AND J>1)+(LI AND J=1): RETURN
46 REM
50 REM LISTA PECES Y TIBURONES
ADYACENTES A TIBURONES
51 LET X=((I+1) AND I<CO)+(1 A
ND I=CO)
52 IF P(X,J)>=0 THEN GO TO 54
53 LET POS=POS-1
54 IF T(X,J)>=0 THEN LET PXI=1

```

```


55 LET X=((I-1) AND I>1)+(CO A
ND I=1)
56 IF P(X,J)>=0 THEN GO TO 58
57 LET POS=POS-1
58 IF T(X,J)>=0 THEN LET PXD=1
59 LET Y=((J+1) AND J<LI)+(1 A
ND J=LI)
60 IF P(I,Y)>=0 THEN LET PYI=1
60 TO 62
61 LET POS=POS-1
62 IF T(I,Y)>=0 THEN LET PYI=1
63 LET Y=((J-1) AND J>1)+(LI A
ND J=1)
64 IF P(I,Y)>=0 THEN LET PYD=1
64 TO 66
65 LET POS=POS-1
66 IF T(I,Y)>=0 THEN LET PYD=1
67 RETURN
68 REM
70 REM MENSAJES MOVILES
71 LET R$="" PULSA CUALQUIE
R TECLA PARA CONTINUAR": PAUSE 5
0
72 PRINT #0: PAPER 6: INK 0: AT
1,0:R$( TO 32)
73 IF INKEY$("<") THEN RETURN
74 LET R$=R$(2 TO )+R$(1): BEE
P .01,AND*5: PAUSE 2: GO TO 72
75 REM
80 REM TEXTO INTRODUCCION
81 LET I=0: FOR R=1 TO LEN R$:
LET I=I+1: PRINT R$(R): IF R$(
R)<>" " THEN BEEP .008,40+RND*5:
PAUSE 50: LET I=0: GO TO 84
83 IF I/32=INT (I/32) THEN PRI
NT " ": LET I=0
84 NEXT R
85 RETURN
86 REM
90 REM SALIDA DE OCEANO
91 LET F=1: POKE Z,0: PRINT PA
PER 2: BRIGHT 1: AT 21,0:"F" ACT
IVADA,ESPERE FIN DE CICLO": BEEP
1,50: RETURN
100 REM CUERPO PROGRAMA
101 GO TO 9000: REM GRAFICOS Y
CARGA C/M
102 PAPER 5: INK 9: INVERSE 0:
OVER 0: BRIGHT 0: FLASH 0: BORDE
R 5: CLS: POKE 23658,8: POKE 23
609,100
103 GO SUB 5000: REM PRESENT.
104 IF PEEK 23560=78 THEN GO TO
106
105 GO SUB 5500: REM INTRODUC.
106 GO TO 500: REM OPCION INIC.
107 PAPER 7: BORDER 7: CLEAR :
PAPER 8
108 GO SUB 8000: REM INICIALI.
109 GO SUB 8500: REM ASIGN.VAR.
110 GO SUB 8650: REM COLOR PANT
111 GO SUB 8700: REM CUADRICULA
112 INK 9: GO SUB 4000: GO TO 1
19: REM REPRESENTACION INICIAL
113 GO SUB 1000: REM PECES
114 GO SUB 3000: REM PANT.PECES
115 GO SUB 2000: REM TIBURONES
116 GO SUB 3100: REM PANT.TIB.
117 IF NOT NP OR NOT NT THEN GO
TO 200
118 IF F THEN LET F=0: GO TO 20
3
119 GO SUB 4500: REM MODIFIC.
120 RANDOMIZE 0: GO TO 113

```

```

122 REM
200 REM FIN DE LAS ESPECIES
201 BEEP .3,30: BEEP .5,20: BEE
P 1,0
202 IF NP OR NT THEN GO TO 210
203 BEEP .5,50: PRINT AT 21,0:
PAPER 4: BRIGHT 1:"QUIERE COMEN
ZAR ? (" : FLASH 1:"S": FLASH 0:"
": INVERSE 1: FLASH 1:"N": INVE
RSE 0: FLASH 0:")
204 IF INKEY$("<") THEN GO TO 20
4
205 PAUSE 0: LET R$=INKEY$: IF
R$="N" THEN GO TO 300
206 IF R$("<")"S" THEN GO TO 205
207 GO TO 102
210 IF NOT NT THEN GO TO 220
211 BEEP .5,50: PRINT AT 21,0:
PAPER 4: BRIGHT 1:"DESEA CONTINU
AR SIN PECES? (" : FLASH 1:"S": F
LASH 0:"": INVERSE 1: FLASH 1:"
N": INVERSE 0: FLASH 0:")
212 IF INKEY$("<") THEN GO TO 21
2
213 PAUSE 0: LET R$=INKEY$: IF
R$="N" THEN GO TO 203
214 IF R$("<")"S" THEN GO TO 213
31:" " : PRINT AT 21,0: PAPER 1:TAB
31:" "
216 GO SUB 2000: GO SUB 3100: I
F CRONONES<239 THEN LET B(CRONON
ES+1)=NT
217 IF NOT NT THEN GO TO 200
218 GO SUB 4500
219 GO TO 215
220 BEEP .5,50: PRINT AT 21,0:
PAPER 4: BRIGHT 1:"DESEA CONTINU
AR SIN TIB. ? (" : FLASH 1:"S": F
LASH 0:"": INVERSE 1: FLASH 1:"
N": INVERSE 0: FLASH 0:")
221 IF INKEY$("<") THEN GO TO 22
1
222 PAUSE 0: LET R$=INKEY$: IF
R$="N" THEN GO TO 203
223 IF R$("<")"S" THEN GO TO 222
224 PRINT AT 21,0: PAPER 1:TAB
31:" "
225 GO SUB 1000: GO SUB 3000: I
F CRONONES<239 THEN LET A(CRONON
ES+1)=NP
226 IF NOT NP THEN GO TO 200
227 GO SUB 4500
228 BEEP .5,0: GO TO 220
229 REM
300 REM H E N U
301 PRINT AT 21,0: PAPER 1:TAB
31:" " : RANDOMIZE USR 56431
302 PAPER 5: BRIGHT 0: INK 9: B
ORDER 5: CLS: PRINT "
JA=TORACI

```



F. L. FRONTAN

```
1017 RETURN
1020 REM
2000 REM TIBURONES: NATACION Y REPRODUCCION
```

```
2001 PRINT AT 21,0; BRIGHT 1; " TIBURONES: CAZA Y REPRODUCCION "; AT 0,23; OVER 1; FLASH 1;
```

```
2005 DIM N(CO,LI)
2009 FOR I=1 TO CO: FOR J=1 TO L
I: PRINT #0; PAPER 7; INK 0; AT 1,25; I; "/"; J; "/"; " : IF PEEK Z=70 T
HEN G IF SUB 90
2010 IF T(I,J) < 0 OR N(I,J) THEN
GO TO 2020
2011 LET POS=4: LET PXI=0: LET P
XD=0: LET PYI=0: LET PYD=0: GO S
UB 50: IF NOT POS THEN GO TO 201
4
2012 LET X=I: LET Y=J: GO SUB 40
: IF P(X,Y) < 0 THEN GO TO 2012
2013 LET T(X,Y)=T(I,J)+1: LET T(
I,J)=-1: LET N(X,Y)=1: LET N(I,J
)=0: LET P(X,Y)=-1: LET I(X,Y)=0
: LET I(I,J)=-1: LET NP=NP-1: GO
TO 2020
2014 IF I(I,J)=RAYUNO THEN LET T
(I,J)=-1: LET N(I,J)=0: LET I(I,
J)=-1: LET NT=NT-1: GO TO 2021
2015 LET X=I: LET Y=J: IF PXI+PX
D+PYI+PYD=3 THEN LET X=I+((1 AND
I<CO)-((I-1) AND I=CO))*((NOT PX
I)-((I AND I=1)+(I=CO) AND I=1)
)+((NOT PXD): LET Y=J+((1 AND J<L
I)-((J-1) AND J=LI))*((NOT PYI)-((
1 AND J=1)+(J=LI) AND J=1))*((N
OT PYD): GO TO 2019
2016 IF NOT PXI+PXD+PYI+PYD THEN
GO SUB 40: GO TO 2019
2017 IF PXI+PXD+PYI+PYD=4 THEN G
O TO 2020
2018 GO SUB 40: IF T(X,Y)=0 THEN
LET X=I: LET Y=J: GO TO 2018
2019 LET T(X,Y)=T(I,J)+1: LET T(
I,J)=-1: LET N(X,Y)=1: LET N(I,J
)=0: LET I(X,Y)=I(I,J)+1: LET I(
I,J)=-1
2020 IF (X<>I OR Y<>J) AND T(X,Y
)=TCRIA THEN LET T(I,J)=0: LET
T(X,Y)=0: LET N(I,J)=1: LET I(I,
J)=0: LET NT=NT+1
2021 NEXT J: NEXT I
2022 RETURN
2023 REM
3000 REM REPRESENTACION PECES
```

```
3004 LET CRONONES=CRONONES+1
3005 PRINT AT 0,0; " : NP; "
: AT 21,0; BRIGHT 1; "REPRESENTA
NDO PECES EN PANTALLA "; #0; AT 1,
9; PAPER 1; BRIGHT 1; " CRONONES:
"; CRONONES;
```

```
3009 LET IX=-1: LET IY=1
3010 FOR I=1 TO CO: FOR J=1 TO L
I: PRINT #0; PAPER 7; INK 0; AT 1,
1; I; "/"; J; "/"; " : IF PEEK Z=70 TH
EN GO SUB 90
3011 PRINT AT IY+J,IX+I; " : IF P(I
,J)=0 THEN PRINT "0": GO TO 301
4
3012 IF T(I,J)=0 THEN PRINT "0"
: GO TO 3014
3013 PRINT INK 3; "4"
3014 LET IY=IY+1: NEXT J
3015 LET IX=IX+1: LET IY=1: NEXT
I
```

```
3016 RETURN
3020 REM
3100 REM REPRESENTACION ESCUALOS
3105 PRINT AT 0,0; " : NP; "
: AT 0,23; " : OVER 1; FLASH 1; "
1; TAB 31; " : OVER 0; AT 21,0; BR
IGHT 1; "REPRESENTANDO TIB. EN P
ANTALLA "
3106 LET IX=-1: LET IY=1
3110 FOR I=1 TO CO: FOR J=1 TO L
I: PRINT #0; PAPER 7; INK 0; AT 1,
25; I; "/"; J; "/"; " : IF PEEK Z=70 T
HEN G IF SUB 90
3111 PRINT AT IY+J,IX+I; " : IF T(I
,J)=0 THEN PRINT "0": GO TO 311
4
3112 IF P(I,J)=0 THEN PRINT "0"
: GO TO 3114
3113 PRINT INK 3; "4"
3114 LET IY=IY+1: NEXT J
3115 LET IX=IX+1: LET IY=1: NEXT
I
```

```
3116 IF NOT NT THEN PRINT #0; PA
PER 2; AT 1,24; FLASH 1; "FIN TIB.
"
3117 IF NOT NP THEN PRINT #0; PA
PER 2; AT 1,0; FLASH 1; "FIN PECES
"
3118 IF CRONONES<239 THEN LET R(
CRONONES+1)=NP: LET B(CRONONES+1
)=NT
3120 RETURN
3121 REM
4000 REM REPRESENTACION PECES Y
TIBURONES
```

```
4004 LET CRONONES=CRONONES+1
4005 PRINT AT 21,0; BRIGHT 1; " R
EPRESENTANDO PANTALLA INICIAL "; #
0; AT 1,9; PAPER 1; BRIGHT 1; " C
RONONES: "; CRONONES; " "
4006 LET IX=-1: LET IY=1: LET R=
0
4010 FOR I=1 TO CO: FOR J=1 TO L
I
4011 IF P(I,J)=0 THEN PRINT AT
IY+J,IX+I; "0": LET R=R+1
4012 IF T(I,J)=0 THEN PRINT AT
IY+J,IX+I; "0": LET R=R+1
4013 IF R=NP+NT THEN GO TO 4016
4014 LET IY=IY+1: NEXT J
4015 LET IX=IX+1: LET IY=1: NEXT
I
4016 POKE Z,0
4017 RETURN
```

```
303 PRINT " OPCIONES: " 1
GRAFICA DE POBLACION " 2.
CONTINUAR ACUA-TOR " 3. COME
NZAR ACUA-TOR " 4. SAVE ACUA
-TOR ACTUAL " 5. LOAD FICHER
O ACUA-TOR " 6. SALIDA DEL P
ROGRAMA "
304 LET R$="
ELIJA OPCION PULSAN
DO SU NUMERO CORRESPONDIENTE"
305 GO SUB 72: LET R$=INKEY$: I
F R$<"1" OR R$>"6" THEN GO TO 3
04
306 GO TO 307
307 POKE Z0,VAL R$+1: GO TO 600
0: GO TO 308: GO TO 102: GO TO 3
10: GO TO 312: GO TO 315
308 PAPER 7: BORDER 1: CLS: PA
PER 9: RANDOMIZE USR 58443: GO T
O 117
309 REM SAVE / LOAD FICHEROS
310 INPUT "NOMBRE FICHERO (10 C
ARAC.MAX.): "; LINE R$: POKE Z0,
3-2*(LEN R$(1 OR LEN R$)10)
311 INPUT PI: POKE 23635,PEEK 2
3627: POKE 23636,PEEK 23628: SAU
E R$: BEEP 1,50: SAVE R$ CODE 58
455,6912: POKE 23635,203: POKE 2
3636,92: GO TO 304
312 PRINT AT 20,1; PAPER 2; BRI
GHT 1; " SI ERROR EN CARGA: GO TO
302 " : GO TO 313
313 INPUT AT 0,0; "NOMBRE FICHER
O (10 CARAC.MAX.): "; LINE R$: P
OKE 23620,3-2*(LEN R$)10)
314 PRINT AT 20,0; "MERGE R$: P
RINT AT 21,0; TAB 31; " : AT 20,0;
: LOAD R$ CODE 58455,6912: PRINT
AT 20,0; PAPER 2; BRIGHT 1; FLA
SH 1; " C A R G A C O R R E C
T A " : BEEP 1,30: PAUSE 100: G
O TO 302
315 PRINT #0; AT 0,0; PAPER 2; I
NK 7; " EL PROGRAMA SERA DESTRU
IDO ? ( " FLASH
1; " S; FLASH 0; " INVERSE 1;
FLASH 1; " N " : INVERSE 0; FLASH 0;
) : BEEP .5,50: GO TO
316
316 POKE Z0,2*(INKEY$="N")+4+(I
NKEY$="S"): INPUT PI: GO TO 304:
RANDOMIZE USR 0
320 REM
500 REM OPCION INICIAL
```

```
501 CLS: PRINT "
3-TORACU
ES: " 1. COMENZAR ACUA-TOR
" 2. CARGAR ARCHIVO ACUA-TO
R "
502 LET R$="
ELIJA OPCION PULSAN
DO SU NUMERO CORRESPONDIENTE"
503 GO SUB 72: LET R$=INKEY$: I
F R$<"1" OR R$>"2" THEN GO TO 50
2
504 IF R$="1" THEN GO TO 107
505 PRINT AT 20,1; PAPER 2; BRI
GHT 1; " SI ERROR EN CARGA: GO TO
500 " : GO TO 313
510 REM
999 REM SUBROUTINAS Y ORDEN
1000 REM PECES: NATACION Y
REPRODUCCION
1001 PRINT AT 21,0; BRIGHT 1; " P
ECES: NATACION Y REPRODUCCION ";
AT 0,0; OVER 1; FLASH 1; "
1005 DIM M(CO,LI): LET F=0
1009 FOR I=1 TO CO: FOR J=1 TO L
I: PRINT #0; PAPER 7; INK 0; AT 1,
1; I; "/"; J; "/"; " : IF PEEK Z=70 TH
EN GO SUB 90
1010 IF P(I,J) < 0 OR M(I,J) THEN
GO TO 1016
1011 LET PXI=0: LET PXD=0: LET P
YI=0: LET PYD=0: LET POS=4: GO S
UB 20: IF NOT POS THEN LET P(I,J
)=P(I,J)+1: GO TO 1016
1012 LET X=I: LET Y=J: IF PXI+PX
D+PYI+PYD=3 THEN LET X=I+((1 AND
I<CO)-((I-1) AND I=CO))*((NOT PX
I)-((I AND I=1)+(I=CO) AND I=1)
)+((NOT PXD): LET Y=J+((1 AND J<L
I)-((J-1) AND J=LI))*((NOT PYI)-((
1 AND J=1)+(J=LI) AND J=1))*((N
OT PYD): GO TO 1014
1013 LET X=I: LET Y=J: GO SUB 40
: IF P(X,Y)=0 OR T(X,Y)=0 THEN
GO TO 1013
1014 LET P(X,Y)=P(I,J)+1: LET P(
I,J)=-1: LET M(X,Y)=1: LET M(I,J
)=0
1015 IF P(X,Y)=PCRIA THEN LET P
(I,J)=0: LET P(X,Y)=0: LET M(I,J
)=1: LET NP=NP+1
1016 NEXT J: NEXT I
```

```

4018 REM
4500 REM MODIFICACIONES PARA
      PCRIA,TCRIA,AYUNO
4505 BEEP .5,40
4510 PRINT AT 21,0; PAPER 4; BRI
GHT 1; MODIFICA PARAMETROS ? ("
FLASH 1;"S"; FLASH 0;"N"; IN
VERSE 1;"N"; INVERSE 0;"F
LASH 0;"")
4511 PAUSE 200; IF INKEY$="" OR
INKEY$="N" THEN PRINT AT 21,0; P
APER 1;TAB 31;" "; RETURN
4512 PAPER 4; BRIGHT 1; PRINT AT
21,0;" OPCION: "; FLASH 1;"P";
FLASH 0;"CRIA "; FLASH 1;"T";
FLASH 0;"CRIA "; FLASH 1;"A";
FLASH 0;"YUNO "; FLASH 1;"A";
4513 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 45
13
4514 LET R$=INKEY$; IF R$="" OR
(R$<>"P" AND R$<>"T" AND R$<>"A")
THEN GO TO 4514
4515 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 45
15
4516 PRINT AT 21,0;TAB 31;" "
4517 IF R$="P" THEN LET R$="PCR
IA"; GO SUB 7; LET PCRIA=R; GO
TO 4520
4518 IF R$="T" THEN LET R$="TCR
IA"; GO SUB 7; LET TCRIA=R; GO
TO 4520
4519 LET R$="AYUNO"; GO SUB 7
; LET AYUNO=R
4520 PRINT #0; PAPER 7; INK 0; AT
0,1;"PCRIA:";PCRIA;" "; AT 0,1
0,1;"TCRIA:";TCRIA;" "; AT 0,22;"
AYUNO:";AYUNO;" "
4521 PRINT AT 21,0;" OTRA MODIF
ICACION ? ("S"; FLASH 1;"S"; FLASH
0;"N"; INVERSE 1;"N";
INVERSE 0;"F"; FLASH 0;"")
4522 BEEP .5,40; IF INKEY$<>"" T
HEN GO TO 4522
4523 PAUSE 0; IF INKEY$="N" THEN
PAPER 7; PAPER 8; BRIGHT 0; PRI
NT AT 21,0; PAPER 1;TAB 31;" ";
RETURN
4524 IF INKEY$<>"S" THEN GO TO 4
523
4525 GO TO 4512
4545 REM
5000 REM PRESENTACION
5005 PRINT #0; PAPER 4; BRIGHT 1
; AT 1,0;" DESEA INTRODUCCION ? ("
FLASH 1;"S"; FLASH 0;"N"; IN
VERSE 1;"N"; INVERSE 0;"F";
5009 LET R$=""
© JUAN CARLOS FERNANDE
Z ROMERO, ABRIL 1985
5010 LET R=0; POKE 23560,R
5011 PRINT AT 0,1,R$ (TO 30)
5012 LET R=R+2; IF R=8*INT (R/8)
THEN LET R=0
5013 LET R$=R$ (2 TO 1)+R$ (1)
5014 PRINT AT 9,1; INK R;"
UA-TORAC
5015 IF PEEK 23560=83 OR PEEK 23
560=78 THEN RETURN
5016 GO TO 5011
5020 REM
5000 REM INTRODUCCION
5502 CLS
5505 LET R$="ACUA-TOR es el jueg
o de la vida con peces y tiburon
es.ACUA-TOR es un mundo acuatico
con forma de toroide en el qu
e los peces se reproducen y los
tiburones los devoran o muere
n.El tiempo en ACUA-TOR pasa a
intervalos discretos: CRONONES
; cada cronon equivale a un cicl
o de vida."
5506 GO SUB 80
5507 GO SUB 70; INPUT "": POKE 2
3692,-1
5508 LET R$="ACUA-TOR en tu Spec
trum consisten un oceano rectan
gular cuadrado, cuyos lados op
uestos estan identificados
dos a dos, es decir, si un pez
o tiburon optara por salirse
del oceano apareceria en el co
rrespondiente lugar del borde opu
esto.El rectangulo de nuestro oc
eano es de 10 filas por 16 colum
nas."
5509 GO SUB 80
5510 GO SUB 70; INPUT "": POKE 2
3692,-1
5511 LET R$="Los habitantes de A
CUA-TOR se desplazan en sentid
o vertical y horizontal (nunca e
n diagonal).La vida del pez cons
iste en nadar aleatoriamente
y reproducirse cada PCRIA cro
nones, pero solo cuando las cuat
ro casillas adyacentes no esten
ocupadas.Al reproducirse dejara
en su anterior posicion a su
cia y tomara ambos la edad 0
5512 GO SUB 80
5513 GO SUB 70; INPUT "": POKE 2
3692,-1
5514 LET R$="La vida para los ti
burones es mas compleja, devor

```

```

aran siempre que tengan un pez e
n alguna casilla adyacente (
lo eligiran al azar si hubiera
mas de uno) y ocuparan su lugar.C
uando no hay peces adyacentes, l
os tiburones se mueven igual q
ue los peces."
5515 GO SUB 80
5516 GO SUB 70; INPUT "": POKE 2
3692,-1
5517 LET R$="Si la edad de un ti
buron alcanzando menos la de
TCRIA, se engendra un nuevo t
iburon, como ocurre con los pece
s.Pero los tiburones no pueden
vivir sin comer, asi, cuando u
n tiburon ha ayunado un numero
determinado de cronones (AYUNO
), morira y desaparecera.Al princ
ipio la edad de cada pezy tibur
o estara aleatoriamente comprend
ida entre 0 y sus res- pectivas
edades de reproduccion."
5518 GO SUB 80
5519 GO SUB 70; INPUT "": POKE 2
3692,-1
5520 LET R$="Una vez en marcha l
a guerra ecologica el progra
ma facilita modificar los param
etros: PCRIA, TCRIA y AYUN
O.Asimismo, pulsando "F" se podra
salir del oceano para ir al
MENU de opciones.Los peces se
representan con *, y los tiburon
es con o."
5521 LET R$=R$+" INVESTIGACIO
N Y CLASIFICACION FEBRERO
1985"
5522 GO SUB 80
5523 LET R$=" PULSA 'R' PARA
REPETIR LA INTRODUCCION, CUALQUI
ER OTRA PARA COMENZAR."
5524 GO SUB 70
5525 IF PEEK 23560=82 THEN GO TO
5500
5527 RETURN
5530 REM
6000 REM DIBUJO GRAFICA
6001 PAPER 0; BORDER 0; INK 4; B
RIGHT 1; CLS
6002 LET C=CRONONES
6003 IF C>238 THEN LET C=238; PR
INT #0; AT 0,0;" MAX.MEMORIA GRAF
ICA: 238 CRONONES"
6004 LET R=238/C; LET L=15
6005 LET R$="H A B I T A N T E S
"; INK 2; FOR F=1 TO 19 STEP 2
PRINT AT F,0,R$(F); NEXT F; PRIN
T AT 21,0;TAB 13;" C R O N O N E S
"; INK 4; PRINT AT 0,2; INK 5;1
60; AT 10,2; INK 6;160; PRINT AT
21,0;" INK 5;"; PRINT AT 21,3
2;LEN STR$ C;C;--"; PRINT AT 21,3
6006 PLOT L,175; DRAW 0,-160; DR
AW R,C;
6007 INK 8; FOR F=35 TO 175 STEP
20; PLOT L-5,F; DRAW 245,0; NEX
T F; FOR F=L+R TO L+C*R STEP R;
PLOT F,14; DRAW 0,-5; NEXT F
6008 PLOT L-95+B(1)/2; DRAW IN
K 5,-4,0; PLOT L-1,16+A(1)/2; DR
AW INK 6,-4,0; LET L=L+R
6009 PRINT OVER 1; INK 5; AT 11,7
;" OPCIONES:"; AT 14,5;" 1. GRAFICO
DE BARRAS"; AT 16,5;" 2. GRAFICO
LINEAL"; AT 18,5;" 3. VOLVER AL ME
NU PRINCIPAL"; GO TO 6010
6010 LET R$=""
ELIJA OPCION PULSAN
DO SU NUMERO CORRESPONDIENTE": G
O SUB 72; LET R$=INKEY$; IF R$=""
AND R$<>"4" THEN POKE Z0,6-2*(
INKEY$<>""; PRINT AT 11,7;"
"; AT 14,5;"
"; AT 16,5;"
"; AT 18,5;"
"; POKE Z0,VAL R$+7; GO TO
6012; GO TO 6021; LET F=0; GO T
O 302
6011 GO TO 6010
6012 FOR F=2 TO C+1
6013 INK 6; PLOT L,16; DRAW 0,R(
F)/2
6014 PLOT INK 8;L,95; DRAW INK 5
;0,B(F)/2
6015 LET L=L+R
6016 NEXT F
6017 INK 4; PLOT L-R,14; DRAW 0,
-5
6018 LET R$=""
PULSA CUALQUIER TECL
A PARA VOLVER AL MENU": GO SUB 7
2
6019 GO TO 6001
6020 REM GRAFICO LINEAL
6021 LET L=L-R
6022 FOR F=1 TO C
6023 INK 6; PLOT L,16+A(F)/2; DR
AW R,(A(F+1)-A(F))/2
6024 INK 5; PLOT L,95+B(F)/2; DR
AW R,(B(F+1)-B(F))/2
6025 LET L=L+R
6026 NEXT F
6027 LET L=L+R; GO TO 6017
7000 REM INICIALIZACION
8010 LET LI=10; LET CO=16; LET C
RONONES=-1; LET Z=23560; LET Z0=
23520; LET F=0
8020 DIM P(CO,LI); REM PECES

```

```

8021 DIM R(239); REM GRAF.PECES
8022 DIM T(CO,LI); REM TIBURONES
8023 DIM B(239); REM GRAF.TIB.
8024 DIM I(CO,LI); REM INANICION
8030 INPUT "No. de peces ? (1-15
9)"; LINE R$; GO SUB 3; IF R T
HEN IF VAL R$<160 AND VAL R$>THE
N LET NP=VAL R$; LET NT=160-NP;
PRINT AT 1,5;"NPECES:";NP; GO T
O 8032
8031 GO TO 8030
8032 INPUT "No. de tiburones ? ("
1-";NT);"; LINE R$; GO SUB 3;
IF R THEN IF VAL R$<NT AND V
AL R$>NT THEN LET NT=VAL R$; PRINT
AT 1,17;"NTIB:";NT; GO TO 8034
8033 GO TO 8032
8034 INPUT "Cada cuantos cronone
s engendra un pez ? (PCRIA)";
LINE R$; GO SUB 3; POKE Z0,4-3*(
NOT R); LET PCRIA=VAL R$; INPUT
"Cada cuantos cronones engendra
un tiburon ? (TCRIA)"; LINE R$
; GO SUB 3; POKE Z0,6-3*(NOT R);
LET TCRIA=VAL R$; INPUT "Cuanto
s cronones pueden ayunar los ti
burones ? (AYUNO)"; LINE R$; GO
SUB 3; POKE Z0,12-3*(NOT R); LE
T AYUNO=VAL R$
8035 POKE 23560,8
8036 PRINT AT 0,1;"* ";NP;AT 0
,24;"o ";NT;#0;AT 0,1;"PCRIA:"
;PCRIA;AT 0,11;"TCRIA:";TCRIA;
AT 0,22;"AYUNO:";AYUNO;" "
8037 PRINT AT 11,6; FLASH 1; PAP
ER 6; UN MOMENTO POR FAVOR "
8038 FOR I=1 TO CO; FOR J=1 TO L
I; LET P(I,J)=-1; LET T(I,J)=-1;
LET I(I,J)=-1; NEXT J; NEXT I
8039 LET A(1)=NP; LET B(1)=NT
8040 RETURN
8100 REM
8500 REM ASIGNACION VARIABLES
8505 REM TABLA PECES
8510 FOR R=1 TO NP
8520 LET I=INT (RND*CO)+1
8521 LET J=INT (RND*LI)+1
8522 IF P(I,J)<-1 THEN GO TO 85
20
8523 LET P(I,J)=INT (RND+PCRIA)
8530 NEXT R
8540 REM
8600 REM TABLA TIBURONES
8605 IF NP+NT=160 THEN GO TO 863
0
8610 FOR R=1 TO NT
8620 LET I=INT (RND*CO)+1
8621 LET J=INT (RND*LI)+1
8622 IF P(I,J)<-1 OR T(I,J)<-1
THEN GO TO 8620
8623 LET T(I,J)=INT (RND+TCRIA)
8624 LET I(I,J)=0
8625 NEXT R
8629 RETURN
8630 FOR I=1 TO CO; FOR J=1 TO L
I; IF P(I,J)=-1 THEN LET T(I,J)=
INT (RND+TCRIA); LET I(I,J)=0
8631 NEXT J; NEXT I
8632 RETURN
8640 REM
8650 REM COLORES PANTALLA
8655 BORDER 1
8660 FOR R=2 TO 20
8661 PRINT AT R,0; PAPER 5;"
8662 NEXT R
8663 PRINT AT 21,0; PAPER 1;TAB
31;" "; PAPER 6; OVER 1; AT 0,0;T
AB 12;" F"; SALIR";TAB 31;" ";TAB
31;" "
8664 RETURN
8680 REM
8700 REM CUADRICULA ACUA-TOR
8705 INK 3
8710 FOR L=11 TO 155 STEP 16
8711 PLOT 0,L; DRAW 255,0
8712 PLOT L-7,8; DRAW 0,151
8713 NEXT L
8714 PLOT L-7,8; DRAW 0,151
8715 LET L=L+16; IF L=267 THEN R
ETURN
8716 GO TO 8714
8780 REM GRAFICO PECES "o"
9000 REM GRAFICO TIBURONES "o"
GRAF. CUADRICULA "+"
9005 RESTORE 9020
9010 FOR R=USR "A" TO USR "D": R
EAD J; POKE R,J; NEXT R
9020 DATA 0,0,0,28,28,28,0,0
9024 DATA 0,8,8,8,255,8,8,0
9030 REM
9500 CLEAR 58430; REM COMIENZO
RUTINA C/M TRANSLADO PANTALLA A
ARCHIVO Y VICEVERSA
DIR:58455 COMIENZO ARCHIVO
9501 RESTORE 9000; FOR R=58431 T
O 58454; READ J; POKE R,J; NEXT
R
9502 GO TO 102
9900 DATA 1,0,27,33,0,64,17,87,2
8,237,176,201
9902 DATA 1,0,27,33,87,228,17,0,
64,237,176,201

```

# MICRO-1

Horario:  
De lunes a sab.: 9.00-13.30  
16.30-20.30

**MICROLID:** Gregorio Fdez, 6  
Tel.: (983) 35 26 27 VALLADOLID.  
**BYTE:** Plaza Padre Damián, 2  
Tel.: (967) 23 78 55 ALBACETE

JORGE JUAN, 116 - 28028 MADRID  
TEL.: (91) 274 53 80

SPECTRUM PLUS + CINTAS _____	29.800	AMSTRAD 464	
TECLADO DK TRONICS		(MONITOR + CINTAS) _____	57.900
+ 4 PROGRAMAS _____	8.990	AMSTRAD 664	
AMPLIFICADOR DE SONIDO _____	2.695	(MONITOR + DISCOS) _____	93.900
INTERFACE INDESCOMP		MONITOR HANTAREX _____	24.300
PARAL/RS-232 _____	8.995	MONITOR PHILIPS _____	21.500
IMPRESORA GP-50S _____	19.990	MICRODRIVE _____	10.990
INTERFACE-1 _____	10.990	OPUS DISCOVERY-1 (COMPLETO) _____	49.900

Si nos pides una de estas novedades, GRATIS recibirás 1 COMMUTADOR TV/ORDENADOR, o 1 BOLIGRAFO CON RELOJ INCORPORADO, O 1 LIBRO DE BASIC (SI, COMPLETAMENTE GRATIS).

TAPPER _____	1.975	BUCKROGERS _____	1.795	FRANKIE (2 CINTAS) _____	2.395
GREMLINS _____	2.095	DRAGONTORC _____	1.995	DAMBUSTER _____	2.095

## ¡¡OFERTAS JOYSTICKS!!

QUICK SHOT I +	
INTERFACE T. KEMPSTON _____	3.395
QUICK SHOT II +	
INTERFACE T. KEMPSTON _____	3.995
R.A.T. (SIN CABLES, dirigido por	
infrarrojo. Incl. interface). _____	4.995
Joystick QUICK SHOT V _____	4.390

## ¡¡BUSCAMOS DISTRIBUIDORES!!

LAPIZ OPTICO _____	3.680
Cartucho microdrive _____	495
Cinta C-15 (especial) _____	85

---

ROCKY _____	1.795	GRAN NATIONAL _____	1.795	UNDERWULDE _____	1.875
SPY HUNTER _____	1.975	BRUCE LEE _____	1.925	ALIEN 8 _____	1.875
SHADOW FIRE _____	1.850	AIRWOLF _____	1.695	TORNADO L. LEVEL _____	1.595
ABU SIMBEL _____	1.950	POLE POSITION _____	1.975	CYCLONE _____	1.595

---

Te recordamos que puedes pedir posters de tus juegos favoritos, adhesivos, bolígrafos o información en general, todo gratuitamente.

Si el pedido lo deseas contra-reembolso (sin gastos de envío), llama al teléfono (91) 274 53 80 (será más rápido el envío) o escribiendo a C/ Jorge Juan, 116. 28028 MADRID.

# BORRADOR DE EPROM (I)

Primitivo de FRANCISCO

**El borrador de EPROM es el compañero inseparable del grabador, para aprovechar al máximo las prestaciones que nos ofrecen este tipo de memorias. Se hace tan necesario el borrador, que de hecho resulta imprescindible. La práctica demuestra que una vez que se dispone del equipo completo, grabar y borrar para volver de nuevo a grabar forman una secuencia que posibilita el continuo perfeccionamiento del software confiado a una EPROM.**

**En este artículo mostramos cómo autoconstruirse este dispositivo a un costo reducido.**

Cuando tratamos sobre el grabador, mencionamos el proceso funcional de las memorias EPROM. Ahora, al tratar sobre el borrador pensamos que no vendría mal hacer una sucinta recapitulación de lo que se dijo en aquellos artículos, haciendo hincapié esta vez en el borrado, que es lo que nos ocupa.

Cuando se graba una EPROM, se hace de byte en byte, de modo que en cada ciclo se ponen bajo posible grabación ocho bits al tiempo. De estos ocho bits, únicamente quedarán afectados aquellos FAMOS correspondientes (a cada bit le corresponde en el interior de la EPROM un transistor FAMOS), cuyo dato a almacenar sea un cero lógico, permaneciendo inalterados aquellos que, por contra, se correspondan con un uno lógico, por tanto sólo se «Grabaron» los ceros.

Se dice que un transistor FAMOS tiene un cero lógico cuando la rejilla

flotante que controla el canal ha quedado cargada de electrones en un medio aislante bajo la acción del impulso de grabación de aproximadamente 25 voltios, cuya energía permite que los electrones salten a la rejilla en donde quedan atrapados tras desaparecer el potencial que los excitó.

En estas condiciones, el transistor FAMOS programado conduce cada vez que es direccionado desde el exterior, lo que se traduce en que en el bus de datos reaparece el cero lógico que se programó, tantas veces cuantas sea direccionado.

Una memoria EPROM grabada sólo será reprogramable para aquellos transistores que quedaron inalterados por ser su contenido deseado un uno, grabar alguno de estos transistores sólo será útil en contadas ocasiones, por lo cual los programas grabadores sólo entran a grabar cuando la totalidad de la

memoria está borrada.


Esto tiene como fin el de no solapar nueva información con resultados incoherentes al intentar grabar accidentalmente EPROMs ya grabadas.

Cuando se adquiere una EPROM virgen, el estado de todos sus bits es un uno lógico, por lo que si intentáramos leerla siempre encontraríamos el dato FFH en todas sus direcciones.


Borrar una EPROM no es más que conducir su estado interno al estado original o virgen. El borrado se produce cuando se hace retornar a los electrones de las rejillas flotantes de todos los FAMOS programados al sustrato, con lo cual éstos dejan de conducir pasando al estado de corte y proporcionando un uno en cada transistor al ser leídos.

Los electrones están fuertemente agrupados en la rejilla flotante, por lo que hace falta suminis-

Bajo una radiación ultravioleta de potencia y longitud de onda



adecuadas, la totalidad de las celdas elementales de la memoria EPROM son borradas.





trarles una energía exterior de cierta intensidad para que sean capaces de retornar al sustrato. Esta energía se le entrega a la EPROM por vía luminosa, concretamente luz ultravioleta. Se eligió este tipo de energía por ser de poca intensidad en el entorno habitual, lo cual da una cierta seguridad de inalterabilidad del contenido de una EPROM, y porque su longitud de onda es la apropiada para el tamaño de las partículas que se están manipulando.

#### La radiación ultravioleta


La radiación de luz ultravioleta corresponde a la parte alta e invisible al ojo humano del espectro luminoso, el cual tiene su límite en la zona del color violeta, de ahí que a una radiación por encima se le llame ultravioleta.

Este tipo de radiaciones, por su longitud de onda, son perjudiciales para el ojo humano. UNA EXPOSICION DE CIERTA INTENSIDAD Y DURACION A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) PUEDE DEJAR MANCHAS EN LA RETINA DE TIPO IRREVERSIBLE, por lo que hay que evitar mirar directamente a la fuente de luz, aunque una radiación reflejada es inocua. Nuestro grabador tiene como fuente de luz UV un tubo de descarga, al cual NO HAY QUE MIRAR NUNCA CUANDO ESTE ENCENDIDO. En el ojo, el punto con el que principalmente apreciamos las figuras es un área diminuta ultrasensible de la retina denominada mácula lútea o mancha amarilla que se encuentra hacia el centro de la retina y es ésta la que podría principalmente dañarse.


De lo dicho se desprende que hay que manejar el borrador sin miedo, por supuesto; pero con precaución. El tubo genera también luz magenta intensa, por lo que se sabe perfectamente cuando está encendido. La luz reflejada en una superficie no especular, como ha quedado dicho, no causa problemas, por lo que se podrá mirar para la manipulación de las EPROM sin demasiadas precauciones, aunque siempre será preferible hacerlo con el tubo apagado.

#### Datos para el borrado

La longitud de onda de los rayos UV que aconsejan los fabricantes, suele ser próxima a los 3000 angstroms con 15



Circuito eléctrico del borrador de EPROM.



Distribución de componentes en la placa del borrador de EPROM.

watios de potencia eléctrica para un borrado en que las EPROM se colocarían a varios centímetros de distancia. En una misma exposición se pueden borrar tantas EPROM cuantas permita la longitud del tubo de descarga.

La permanencia de la información en una EPROM grabada depende de la temperatura ambiente, de la protección que tenga a radiaciones ultravioleta espúreas y de la intensidad electrónica a la que se grabó; no obstante, en óptimas condiciones podría superar los

cien años.



Borrar en su totalidad una EPROM es relativamente difícil sin el instrumental apropiado; pero algunas de sus celdas podrían alterarse bajo una lámpara fluorescente o a pleno sol. Para evitar alteraciones accidentales se recurre a tapan la ventana con un papel adhesivo. Una vez que ésta ha sido grabada, de paso sobre este papel se puede rotular alguna anotación que recuerde su contenido.

En torno a los borrados accidentales

algunos fabricantes han hecho pruebas de laboratorio que dicen que una EPROM podría quedar borrada, con una exposición de tres años y medio, a una luz fluorescente ambiental, o en un mes, a radiación solar directa. Naturalmente estos datos son aproximativos y siempre tratando de su total borrado; pero las alteraciones o borrados parciales pueden suceder con proporciones menores de las fuentes de luz mencionadas.



## FASES DEL MONTAJE

Aspecto final del borrador de EPROM.





Los componentes se insertarán y soldarán por la cara de pistas del circuito impreso. Detalle del cebador.

Nótese el detalle de la lámpara y los conectores laterales de la misma puestos por el interior de la peana que actúa de caja protectora.



Placa y cebador se ubicarán en el interior de la caja.

La reactancia se colocará sobre la peana del fluorescente.



El conmutador ha de ir alambrado a la placa de circuito impreso en el mismo orden que muestran las perforaciones.

### ALSI comercial s.a.

Antonio López, 154. 28026 MADRID. Tel.: 475 43 33

#### COMERCIAL 4/Gestión integrada Spectrum

FACTURACION-CONTROL DE STOCKS-FICHERO DE DIRECCIONES-MAILING-PEDIDOS-PRESUPUESTOS.

Un solo programa en cartucho con capacidad para:

- 1.000 Artículos codificados (control de stocks, listas de precios, con aumento automático)
- 400 Direcciones (Fichero, mailing, facturación).
- Facturas, pedidos, presupuestos y albaranes hasta 10 conceptos.

Realizado totalmente en España. Instrucciones en castellano, fácil manejo.

Venta en el CORTE INGLES y tiendas especializadas.

#### LETRAS DE CAMBIO/Spectrum

En cartucho MICRODRIVE

- Imprime letras de cambio mensuales, oficiales o recibos negociables, sin limitación de cantidad. Su ejecución es realmente simple.
- Contiene además las distintas opciones auxiliares necesarias, como memorización de hasta 20 direcciones acompañadas con la cantidad de letras cada una. Totalmente en castellano.

#### CONTABILIDAD/Spectrum

Adaptada al Plan General Contable. En cartucho MICRODRIVE.

- 60 cuentas y 165 subcuentas (total 225 cuentas).

- 2.500 Asientos de diario, con diario actual y acumulado.
- Balance de sumas y saldos activo y pasivo.
- Situación de clientes y proveedores.
- Regularización de periodo.
- Cierre y reapertura de ejercicio.
- Anotación automática de contraasiento. Manejo sencillo, instrucciones en castellano.

#### OFERTA

- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + COMERCIAL + CONTABILIDAD, 43.000 ptas.
- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + NEW-PRINT, 90.000 ptas.
- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + NEW-PRINT + COMERCIAL, 95.000 ptas.
- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + NEW-PRINT + COMERCIAL + CONTABILIDAD + LETRAS, 105.000 ptas.
- CARTUCHOS MICRODRIVE, 550 ptas.

# Ha nacido una AMSTRELLA

Muchos piensan que el **AMSTRAD** ha sido la revelación de 1985, el ordenador estrella.

Una máquina de su categoría requiere una revista a su medida. Por ello ha nacido **MICROHOBBY AMSTRAD**.

Si tienes un **AMSTRAD** o piensas comprarlo, encontrarás en sus páginas cada semana las últimas noticias, los mejores programas y una amplia gama de artículos que te ayudarán a obtener el mayor provecho de tu ordenador.

**¡YA ESTA A LA VENTA EN TU QUISCO!**  
Por sólo 150 ptas.

**MICROHOBBY**

# AMSTRAD

*Semanal*

AÑO I N.º

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES AMSTRAD

**150 Ptas.**

Canarias 160 ptas.

**CONVIERTE  
TU AMSTRAD  
EN UN  
MAGNIFICO  
PINTOR**

**EL  
CODIGO  
MAQUINA  
BIT**



**HOBBY PRESS, S.A. Editamos para gente inquieta.**

# EJERCICIOS

1. Transformar a decimal y hexadecimal sin mirar la FIGURA 2, los siguientes números:

$$\begin{array}{r}
 - 1110010 \\
 - 01101101 \\
 - 001110100
 \end{array}$$

2. Realizar las siguientes sumas en binario:

$$\begin{array}{r}
 011101100 \\
 + 100101100 \\
 \hline
 =
 \end{array}$$

3. Realizar las siguientes restas en binario:

$$\begin{array}{r}
 11001011 \\
 - 01001001 \\
 \hline
 =
 \end{array}$$

(En estos ejercicios, se pueden comprobar los resultados pasando los números a decimal con ayuda de la FIGURA 2 y operándolos en decimal).

4. Poner los siguientes números en "complemento a 2".

$$\begin{array}{r}
 - 00001111 \\
 - 11110000 \\
 - 01010101
 \end{array}$$

5. Realizar un AND, un OR y un EXOR entre los siguientes números:

$$\begin{array}{r}
 - 01010101 \text{ y } 10101010 \\
 - 00001110 \text{ y } 00111110 \\
 - 11110101 \text{ y } 11110101
 \end{array}$$

6. Convertir a hexadecimal y a binario los siguientes números decimales (puede verificar los resultados con ayuda de la FIGURA 2 o del PROGRAMA 1):

$$\begin{array}{r}
 - 255 \\
 - 65535 \\
 - 23296
 \end{array}$$

Si ha resuelto correctamente estos ejercicios, ya sabe casi todo lo que hay que saber sobre los sistemas binario y hexadecimal. ¡¡Enhorabuena!!

Y a continuación hacemos: "9 más 8 igual 17 y me llevo 1, 1 más 1 más 2 igual 4" el resultado es 47, es decir:

$$\begin{array}{r}
 19 \\
 + 28 \\
 \hline
 = 47
 \end{array}$$

Al sumar 9 y 8 nos da un resultado superior a 9, es decir, superior al dígito más alto de nuestro sistema, por lo que decimos que "nos llevamos una", esta "una" que "nos llevamos" se denomina en binario "acarreo" (o "carry" en inglés). Cuando se suma en binario, es necesario tener en cuenta el acarreo.

Vamos ahora a ver la "tabla de sumar" en binario:

$$\begin{array}{l}
 0 + 0 = 0 \\
 0 + 1 = 1 \\
 1 + 1 = 10
 \end{array}$$

Es decir, cuando sumamos 1 más 1 el resultado es 0 pero se produce un acarreo de 1. Veamos un ejemplo: vamos a sumar los números 19 y 28 en binario. 19 es 10011 y 28 es 11100, de esta forma:

$$\begin{array}{r}
 10011 \\
 + 11100 \\
 \hline
 = 101111
 \end{array}$$

El resultado es 101111, o bien 47 en decimal. Al sumar los dos unos de la izquierda, se ha producido un acarreo que hemos anotado encima de la siguiente columna. Al igual que en decimal, los ceros a la izquierda son irrelevantes.




Figura 1.

Es interesante saber cómo realiza el ordenador esta operación. El programador de Basic, seguramente, esté familiarizado con los operadores lógicos AND, OR y NOT, pero quizá no lo esté tanto con el operador EXOR (OR exclusivo). A continuación se muestran las "tablas de verdad" correspondientes a estos operadores. Es conveniente manejar con facilidad el operador EXOR, ya que se utiliza con frecuencia al programar en código máquina.

$$\begin{array}{l}
 0 \text{ AND } 0 = 0 \\
 0 \text{ AND } 1 = 0 \\
 1 \text{ AND } 0 = 0 \\
 1 \text{ AND } 1 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 0 \text{ OR } 0 = 0 \\
 0 \text{ OR } 1 = 1 \\
 1 \text{ OR } 0 = 1 \\
 1 \text{ OR } 1 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{NOT } 0 = 1 \\
 \text{NOT } 1 = 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 0 \text{ EXOR } 0 = 0 \\
 0 \text{ EXOR } 1 = 1 \\
 1 \text{ EXOR } 0 = 1 \\
 1 \text{ EXOR } 1 = 0
 \end{array}$$

El equivalente eléctrico del operador AND, serían dos interruptores en serie, el del operador OR, dos interruptores en paralelo. Siguiendo la misma analogía, el equivalente eléctrico del operador EXOR, serían dos interruptores conmutados, como los que se utilizan frecuentemente para encender y apagar la luz de una habitación desde dos puntos distintos.

Vistas estas tablas, no es difícil deducir la correspondencia con la tabla de sumar vista anteriormente. La suma se obtiene mediante una operación EXOR entre los dos bits, y el acarreo se obtiene mediante una operación AND. Esta correspondencia es la que permite a un ordenador realizar cálculos, ya que eléct-

tricamente, sólo es posible realizar operaciones lógicas. No obstante, no se preocupe el lector por tener que realizar operaciones lógicas bit a bit cada vez que quiera sumar dos números, el juego de instrucciones del microprocesador Z-80, afortunadamente, incluye las instrucciones necesarias para realizar sumas y restas de forma bastante sencilla.

### Números negativos

Hemos visto cómo suma una ordenador, pero ¿cómo resta? Para conseguir restar en binario, tendremos que establecer antes un convenio sobre qué consideramos números negativos.

Se denomina "complemento a 1" de un bit, a lo que le falta a ese bit para ser "1", es decir, el complemento de "1" es "0" y el de "0" es "1" (el complemento a 1 viene dado por el operador lógico NOT). Por tanto, el complemento a 1 de un número binario es el resultado de cambiar sus "unos" por "ceros" y sus "ceros" por "unos". Por ejemplo: el complemento a 1 de "10011101" es "01100010".

Por otro lado, se denomina "complemento a 2" al "complemento a 1" más 1, es decir, al resultado de cambiar los unos por ceros y los ceros por unos, y luego sumar uno. Veamos algunos ejemplos:

NUMERO ORIGINAL	COMPLEMENTO A 1	COMPLEMENTO A 2
11001011	00110100	00110101
00100100	11011011	11011010
01010101	10101010	10101011
10101010	01010101	01010110

Podría parecer algo arbitrario, sin embargo es sumamente útil, ya que como veremos a continuación, es posible usar el complemento a 2 de un número como su negativo. Para restar dos números, sumamos al "minuendo" el complemento a 2 del "sustraendo". Vamos a ver algunos ejemplos, trabajando con números de 8 bits, que son los que utiliza el Z-80 (de hecho, también utiliza números de 16 bits, pero sería demasiado largo para un simple ejemplo). Vamos a restar 28 menos 19, para lo cual sumamos a 28 el complemento a 2 de 19:

$$\begin{array}{r} 28 \\ -19 \\ \hline = 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 00011100 \\ + 11101101 \\ \hline = 10001001 \end{array}$$

Obtenemos el número "0001001" con un acarreo de "1". El acarreo nos indica que el resultado es positivo, es decir, el resultado es "+9" como cabía esperar.

Ahora vamos a realizar la operación inversa, es decir, vamos a restar 19 menos 28 por tanto, tendremos que sumar a 19 el complemento a 2 de 28:

$$\begin{array}{r} 19 \\ -28 \\ \hline = -9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 00010011 \\ + 11100100 \\ \hline = 01110111 \end{array}$$

Esta vez hemos obtenido el número "11110111" con un

acarreo de "0". El hecho de que el acarreo sea "0" nos indica que el número es negativo, y "11110111" es, precisamente, complemento a 2 de "9", es decir, "-9" como también cabía esperar.

Un hábil lector habrá comprobado que, trabajando con números de 8 bits, podemos saber si un número es negativo con sólo mirar el primer bit (el de más a la izquierda): si este bit es "1", el número será negativo. Bien, esto no siempre es cierto. Trabajando con 8 bits, se pueden representar 256 números distintos (desde 0 hasta 255), el Z-80 los considera casi siempre, todos positivos, pero hay veces que considera positivos a los 128 primeros (desde 0 a 127) y negativos a los 128 restantes (desde 128 a 255). En este último caso, si funciona la regla explicada anteriormente, y de hecho, al bit de más a la izquierda se le denomina "bit de signo".

De esta forma, 255 sería equivalente a "-1", 254 a "-2", 253 a "-3", y así sucesivamente hasta 128 que sería en realidad, "-128". Podría parecer un poco "lioso", pero con un poco de imaginación, se puede asimilar al funcionamiento de un cuenta-kilómetros de automóvil. Si partimos de un número cualquiera y vamos restando 1, llegará un momento que obtendremos "00000000", si a continuación volvemos a restar 1, obtendremos "11111111" (más un acarreo, lógicamente), es decir, "255" en decimal, si volvemos a restar 1, obtendremos "254": parece lógico asignar a "255" el valor "-1" y a "254" el "-2" y así sucesivamente. En la segunda columna de la FIGURA 2, podrá ilustrar esto con mayor claridad.




Figura 5.

de ahora representaremos los números hexadecimales seguidos de una "h" y los binarios, seguidos de una "b". Con el PROGRAMA 1, podrá introducir un número en decimal, binario o Hexa, y el programa devolverá como resultado, ese mismo número en decimal, Hexa y binario.

Cuando introduzca un número binario, indíquelo terminando el número con una "b" minúscula, si introduce un número hexadecimal, terminelo con una "h" también minúscula, los números decimales deberá teclearlos tal cual. Por último, no olvide que las cifras que componen un número hexadecimal, deben ser números o letras mayúsculas entre la "A" y la "F". En áreas de una mayor rapidez de ejecución, el programa no está protegido contra entradas erróneas. Los números no deben ser mayores de 65535 (FFFFh o 11111111 11111111b). ■

### PROGRAMA 1

```

10 REM PROGRAMA 1
*****
***** CONVERSION DE BASES
*****
*****
100 INPUT "Numero? "; C$; RANDOM
IZE USR 3582; RANDOMIZE USR 3582
IF C$="STOP" THEN GO TO 3582
110 IF C$="H" THEN GO TO 100
120 LET D$=C$(LEN C$); IF D$="b"
THEN GO TO 100
130 FOR D$=1 TO LEN C$
140 LET E$=C$(D$); IF E$="0"
<"1" OR C$(1)="" THEN GO TO 100
210 NEXT D$; LET A$=VAL C$; GO TO
3000
3000 PRINT AT 21,0,"(ERROR) de s
INT Xis"; GO TO 100
1000 LET C$=C$(1); IF C$(1)="" OR
C$(1)="" THEN GO TO 3000
1100 NEXT C$; LET A$=VAL C$;
1200 LET B$=A$; FOR A$=0 TO LEN C$-
1; LET B$=VAL C$(LEN C$-A); LET A$
=a+b*2^n; NEXT A$; GO TO 3000
2000 LET C$=C$(1); IF C$(1)="" OR
R$=1 TO LEN C$; THEN GO SUB 2500
C$(1); G; THEN GO SUB 2500
3000 NEXT C$; HEX (C$); A DEC (A)
3100 PRINT AT 10,0, FOR A$=0 TO LEN C$-
1; LET E$=C$(LEN C$-A);
2040 IF E$="0" AND E$<="9" THEN
LET B$=VAL E$

```

0000 = 0	1000 = 8
0001 = 1	1001 = 9
0010 = 2	1010 = A
0011 = 3	1011 = B
0100 = 4	1100 = C
0101 = 5	1101 = D
0110 = 6	1110 = E
0111 = 7	1111 = F

Figura 3.

meros de base decimal a cualquier base.

Este proceso es algo tedioso para realizarlo "a mano", así que normalmente usaremos un programa de ordenador, de hecho, la mayoría de los ensambladores tienen una opción que nos permite pasar números a hexadecimal, y si aún no tiene un ensamblador, puede utilizar el PROGRAMA 1 para pasar números a y desde cualquier base.

No obstante, es necesario saber como se realiza el proceso, entre otras cosas, para ser capaz de escribir un programa que lo haga. Como regla general, para pasar un número de base decimal a cualquier base, se divide el número por la base sin sacar decimales, el resto es el primer dígito de nuestro número (empezando por la derecha). A continuación se vuelve a dividir el cociente, y se toma el nuevo resto como el siguiente número, y así sucesivamente hasta que obtengamos un cociente de cero. Recuerde que no debe sacar decimales.

En la FIGURA 4 hemos realizado el proceso para pasar el número 23730 a Hexa, y en la FIGURA 5 hemos pasado el mismo número a binario. Como regla general, a partir

Dec.	-dec.	Hexa	Bin.
192	-64	C0	11000000
193	-63	C1	11000001
194	-62	C2	11000010
195	-61	C3	11000011
196	-60	C4	11000100
197	-59	C5	11000101
198	-58	C6	11000110
199	-57	C7	11000111
200	-56	C8	11001000
201	-55	C9	11001001
202	-54	CA	11001010
203	-53	CB	11001011
204	-52	CC	11001100
205	-51	CD	11001101
206	-50	CE	11001110
207	-49	CF	11001111
208	-48	D0	11010000
209	-47	D1	11010001
210	-46	D2	11010010
211	-45	D3	11010011
212	-44	D4	11010100
213	-43	D5	11010101
214	-42	D6	11010110
215	-41	D7	11010111
216	-40	D8	11011000
217	-39	D9	11011001
218	-38	DA	11011010
219	-37	DB	11011011
220	-36	DC	11011100
221	-35	DD	11011101
222	-34	DE	11011110
223	-33	DF	11011111

Figura 2G.

Figura 2H.

23730 / 16 = 1483 16  
 077 1483 16  
 133 043 92 16  
 050 11 12 5 16  
 02 5 0

23730 = 5, 12, 11, 2 = 5CB2h

Figura 4.

Necesitamos 16 dígitos para representar todas las posibles combinaciones, como solo conocemos 10 dígitos distintos (del 0 al 9), utilizaremos las 6 primeras letras mayúsculas del abecedario (de la "A" a la "F"). En la FIGURA 3 se pueden ver las 16 combinaciones posibles con 4 bits y su equivalente en hexadecimal.

Supongamos el número binario "01101100", siguiendo la tabla de la FIGURA 3, podemos escribirlo como "6Ch".

Hemos escrito "6" en lugar de "0110" y "C" en lugar de "1100", la "h" se añade al final para indicar que se trata de un número hexadecimal y no confundirlo con uno decimal. A los números hexadecimales se les denomina con frecuencia, simplemente, "Hexa".

La forma de transformar un número Hexa en decimal, es

sumamente sencilla, basta con multiplicar el valor de cada dígito por 16 elevado a la correspondiente potencia (como hacíamos anteriormente para los binarios y decimales); habrá que tener en cuenta, que "A" vale 10, "B" vale 11, "C" vale 12, "D" vale 13, "E" vale 14 y "F" vale 15. Veamos algún ejemplo, vamos a convertir a decimal el número "5CB2h":

$$5CB2h = 2 \cdot 16^3 + 8 \cdot 16^2 + C \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^0$$

es decir:

$$5CB2h = 2 \cdot 16^3 + 8 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^0 = 23730$$

El resultado es "23730" en decimal, precisamente la dirección de la variable del Sistema "RAMTOP". Las direcciones de memoria en el

Dec.	-dec.	Hexa	Bin.
160	-96	A0	10100000
161	-95	A1	10100001
162	-94	A2	10100010
163	-93	A3	10100011
164	-92	A4	10100100
165	-91	A5	10100101
166	-90	A6	10100110
167	-89	A7	10100111
168	-88	A8	10101000
169	-87	A9	10101001
170	-86	AA	10101010
171	-85	AB	10101011
172	-84	AC	10101100
173	-83	AD	10101101
174	-82	AE	10101110
175	-81	AF	10101111
176	-80	B0	10110000
177	-79	B1	10110001
178	-78	B2	10110010
179	-77	B3	10110011
180	-76	B4	10110100
181	-75	B5	10110101
182	-74	B6	10110110
183	-73	B7	10110111
184	-72	B8	10111000
185	-71	B9	10111001
186	-70	BA	10111010
187	-69	BB	10111011
188	-68	BC	10111100
189	-67	BD	10111101
190	-66	BE	10111110
191	-65	BF	10111111

Figura 2F.

Dec.	-dec.	Hexa	Bin.
128	-128	80	10000000
129	-127	81	10000001
130	-126	82	10000010
131	-125	83	10000011
132	-124	84	10000100
133	-123	85	10000101
134	-122	86	10000110
135	-121	87	10000111
136	-120	88	10001000
137	-119	89	10001001
138	-118	8A	10001010
139	-117	8B	10001011
140	-116	8C	10001100
141	-115	8D	10001101
142	-114	8E	10001110
143	-113	8F	10001111
144	-112	90	10010000
145	-111	91	10010001
146	-110	92	10010010
147	-109	93	10010011
148	-108	94	10010100
149	-107	95	10010101
150	-106	96	10010110
151	-105	97	10010111
152	-104	98	10011000
153	-103	99	10011001
154	-102	9A	10011010
155	-101	9B	10011011
156	-100	9C	10011100
157	-99	9D	10011101
158	-98	9E	10011110
159	-97	9F	10011111

Figura 2E.

Dec.	-dec.	Hexa	Bin.
96	----	60	01100000
97	----	61	01100001
98	----	62	01100010
99	----	63	01100011
100	----	64	01100100
101	----	65	01100101
102	----	66	01100110
103	----	67	01100111
104	----	68	01101000
105	----	69	01101001
106	----	6A	01101010
107	----	6B	01101011
108	----	6C	01101100
109	----	6D	01101101
110	----	6E	01101110
111	----	6F	01101111
112	----	70	01110000
113	----	71	01110001
114	----	72	01110010
115	----	73	01110011
116	----	74	01110100
117	----	75	01110101
118	----	76	01110110
119	----	77	01110111
120	----	78	01111000
121	----	79	01111001
122	----	7A	01111010
123	----	7B	01111011
124	----	7C	01111100
125	----	7D	01111101
126	----	7E	01111110
127	----	7F	01111111

Figura 2D.

Dec.	-dec.	Hexa	Bin.
64	----	40	01000000
65	----	41	01000001
66	----	42	01000010
67	----	43	01000011
68	----	44	01000100
69	----	45	01000101
70	----	46	01000110
71	----	47	01000111
72	----	48	01001000
73	----	49	01001001
74	----	4A	01001010
75	----	4B	01001011
76	----	4C	01001100
77	----	4D	01001101
78	----	4E	01001110
79	----	4F	01001111
80	----	50	01010000
81	----	51	01010001
82	----	52	01010010
83	----	53	01010011
84	----	54	01010100
85	----	55	01010101
86	----	56	01010110
87	----	57	01010111
88	----	58	01011000
89	----	59	01011001
90	----	5A	01011010
91	----	5B	01011011
92	----	5C	01011100
93	----	5D	01011101
94	----	5E	01011110
95	----	5F	01011111

Figura 2C.

Dec.	-dec.	Hex.	Bin.
32	----	20	00100000
33	----	21	00100001
34	----	22	00100010
35	----	23	00100011
36	----	24	00100100
37	----	25	00100101
38	----	26	00100110
39	----	27	00100111
40	----	28	00101000
41	----	29	00101001
42	----	2A	00101010
43	----	2B	00101011
44	----	2C	00101100
45	----	2D	00101101
46	----	2E	00101110
47	----	2F	00101111
48	----	30	00110000
49	----	31	00110001
50	----	32	00110010
51	----	33	00110011
52	----	34	00110100
53	----	35	00110101
54	----	36	00110110
55	----	37	00110111
56	----	38	00111000
57	----	39	00111001
58	----	3A	00111010
59	----	3B	00111011
60	----	3C	00111100
61	----	3D	00111101
62	----	3E	00111110
63	----	3F	00111111

Figura 2B.

Dec.	-dec.	Hex.	Bin.
0	----	00	00000000
1	----	01	00000001
2	----	02	00000010
3	----	03	00000011
4	----	04	00000100
5	----	05	00000101
6	----	06	00000110
7	----	07	00000111
8	----	08	00001000
9	----	09	00001001
10	----	0A	00001010
11	----	0B	00001011
12	----	0C	00001100
13	----	0D	00001101
14	----	0E	00001110
15	----	0F	00001111
16	----	10	00010000
17	----	11	00010001
18	----	12	00010010
19	----	13	00010011
20	----	14	00010100
21	----	15	00010101
22	----	16	00010110
23	----	17	00010111
24	----	18	00011000
25	----	19	00011001
26	----	1A	00011010
27	----	1B	00011011
28	----	1C	00011100
29	----	1D	00011101
30	----	1E	00011110
31	----	1F	00011111

Figura 2A.

Spectrum son siempre números Hexa de 4 cifras, la razón es que existen 65536 direcciones posibles, que es el número de combinaciones que se pueden hacer con 16 bits, es decir, cuatro cifras hexadecimales.

Si contempla un mapa de memoria del Spectrum, las direcciones que definen el inicio de las distintas zonas pueden parecer algo arbitrarias; pero estos números vistos en Hexa, resultan ser "números redondos"; vamos a

comprobarlo: 16384 (el principio de la RAM) es 4000h en Hexa, 65535 (el final de la RAM) es FFFFh, 1024 (1 K) es 0400h, 16 K es 4000h, 32 K es 8000h, 48 K es C000h y finalmente, 64 K es 10000h. El archivo de pantalla ocupa des-

de 4000 hasta 5800h, el de atributos desde 5800h hasta 5B00h, el buffer de impresora va desde 5B00 hasta 5C00h, la pantalla ocupa 18000 bytes, los atributos 3000 bytes y el buffer de impresora 1000h decimal.

Esto quiere decir que si hemos de trabajar directamente sobre la memoria, es preferible que nos vayamos acostumbrando a contar en hexadecimal.

Hasta ahora hemos visto cómo pasar números desde cualquier base a decimal; ahora vamos a estudiar el proceso inverso, pasar números de decimal a hexadecimal.

### Conversión entre bases


**ERBE** Software *Presenta*

**EL MEJOR JUEGO DE BALONCESTO**

# **WORLD SERIES BASKETBALL**

EL AUTENTICO  
JUEGO DE  
BALONCESTO  
QUE HAS VISTO  
EN LAS MAQUINAS.

EL DE MEJORES  
GRAFICOS Y  
MOVIMIENTO.



**ERBE** Software

**¡GRATIS!**

CON CADA PROGRAMA ESTA MAGNIFICA CAMISETA

**P.V.P. 2.300 INCLUYE CAMISETA DE REGALO**

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA ERBE SOFTWARE  
SANTA ENGRACIA 17, 28010. MADRID TFNO.: 447 34 10





Software *Presenta*

SPECTRUM 48K · COMMODORE 64

# FRANKIE

GOES TO  
HOLLYWOOD



CONTIENE DOS CASSETTES  
Y UNA GRABACION ESPECIAL  
DE "RELAX" EL TEMA N.º 1  
EN U.K.

**ocean**


**OBSERVA! INVESTIGA! AVERIGUA!** OBJETOS QUE SUPONES NORMALES PUEDEN SER TU PASAPORTE AL EXITO. EN ESTE JUEGO DE JUEGOS NECESITARAS LA DESTREZA DEL REY DEL ARCADE, DE AVENTURERO, DE SUPERDETECTIVE Y MUCHO MAS. FRANKIE TE DICE: RELAJATE Y LLEVA EL PLACER, LA GUERRA, EL AMOR Y LA FE HASTA SU CUMBRE PARA PODER ENTRAR EN EL CENTRO DE LA SALA DEL PLACER

**DISTRIBUCION EXCLUSIVA PARA ESPAÑA ERBE SOFTWARE,  
SANTA ENGRACIA, 17, TEL. 447 34 10. 28010 MADRID**



# ¡JUEGA EL JUEGO DEL QUE TODOS HABLAN!

Distribuido en  
España por  
**ERBE**  
Software

## THE DAM BUSTERS



Available for  
**SPECTRUM**  
48k £9.95



## ¡Apasionante!

Son las 21'15 horas del 16 de Mayo. Un bombardero Lancaster en vuelo especial, despegar de Inglaterra hacia Alemania. Después de meses de preparación, el escuadrón 617 vuela en una operación destinada a cambiar el curso de la II Guerra Mundial. Su objetivo es destruir las más importantes presas alemanas para paralizar los puntos vitales de sus fábricas de armamento. Este detallado y auténtico simulador te permite ocupar los puestos de: **Piloto, Ingeniero de vuelo, Artillero delantero y trasero, Bombardero y Navegante.** Volarás a través del Canal de la Mancha y Europa intentando evitar a los temibles ME-110 alemanes, zeppelins, focos antiaéreos y todos los demás peligros a los que se enfrentó el comando Inglés.

PIDE ESTOS PROGRAMAS A ERBE, SANTA ENGRACIA, 17, 28010 MADRID. TFN. (91) 447 34 10 - Y EN LAS MEJORES TIENDAS DE INFORMÁTICA TIENDAS Y MAYORISTAS... CUMPLIMENTAMOS SUS PEDIDOS EN 24 HORAS

La Sala del Placer

# FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

Ocean

Erbe

PVP: 2.100

¿Sueño o realidad? Una buena pregunta que se harán todos los que hayan elegido este juego con el sano fin de hacer más gratos sus ratos de ocio. En Frankie hay un halo mágico que lo envuelve todo y uno no sabe nunca

envueltos en un laberinto o atravesar una puerta que nos lleva hasta un lugar completamente distinto.

Al principio del juego nuestra personalidad es nula, pero que nadie se ofenda por ello, se trata de un aliciente más de éste y sólo el tiempo y nuestra astucia conseguirán que vayamos formando nuestro carácter. Un carácter que



rasgo determinado de nuestra personalidad. Hay que buscar un equilibrio perfecto, algo muy difícil tanto en el juego como en la vida real.

El ambiente del barrio donde transcurre la acción no parece al comienzo

encontrar.

La curiosidad, que casi siempre está muy mal vista, aquí es fundamental.

Tenemos que explorarlo todo, tocar los objetos que encontramos a nuestro paso y experimentar hasta averiguar cuáles nos van a



si se encuentra viviendo un sueño o si aquéllo que ve es una situación normal, cotidiana, de las de todos los días. Lo cierto es que los lugares por los que vamos pasando son de lo más normal, un salón, una cocina, un recibidor, edificios de casas con cuatro puertas y un sin fin de objetos más cuya forma no sorprendería a nadie. Otra cosa es el uso que hagamos de ellos, ahí ya la cosa cambia. Podemos entrar en un cuadro, introducirnos en un videojuego, vernos




dicho sea de paso, y por si a alguien pudiera interesar, estará siempre en función de unos medidores situados en el lado derecho de la pantalla, cada uno de los cuales pertenece a un

demasiado entretenido, pero no hay que dejarse engañar, nada es lo que parece. Hay casas distintas y calles que nos llevan a lugares que nunca son los que esperábamos

ser completamente necesarios.

También podemos hacer inventario de todos los utensilios que llevamos y aprovechar para decidir con cuáles nos quedamos y




cuáles dejamos, ipero cuidado! cuando dejemos algo será inútil que intentemos recuperarlo. Un misterioso asesinato se producirá en un momento determinado del juego. No podemos dejarlo pasar inadvertido, es necesario que encontremos al asesino, ya que llegará un momento en el juego en el que volveremos al escenario del crimen y habrá que decir quién es el

culpable, si nos confundimos volveremos al principio del juego. Pero tampoco es necesario que nos asustemos, el programa se encarga de darnos 23 pistas con las cuales es posible descubrir al asesino, si aplicamos correctamente el método de deducción. Los Pasillos del Poder son unos conductos en forma laberíntica con varias salidas. En uno de ellos se



encuentra la puerta del centro de la sala del placer. Pero no vayamos tan deprisa, para poder llegar a ella es necesario que las barras del gráfico de nuestra personalidad alcancen su punto más alto. La parte Arcade de nuestra

fascinante aventura está en consonancia con el resto del programa. Hay ocho juegos dentro del principal que tienen por sí solos un gran atractivo. La formación de la personalidad depende mucho de la habilidad con la que juguemos a ellos.



## RESUMIENDO...


**Originalidad (\* \* \* \* \*).** No se le puede poner en duda, tanto por la buena idea de haberlo basado en el LP del grupo, como por la forma que han dado a la historia.

**Gráficos (\* \* \* \* \*).** Muy buenos. A base de trazos muy simples se ha conseguido crear una estupenda ambientación. Se ha jugado mucho con los atributos para ganar en número de pantallas.

**Valoración (\* \* \* \* \*).** Muy entretenido para todo tipo de usuarios por la gran variedad de situaciones que contiene el juego.

Las Cinco Coronas de Gran Bretaña

# DRAGONTORC



Hewson Consultants

ERBE

PVP: 1.900

La primera vez que uno se encuentra con Dragontorc, lo hace con un cierto recelo. Un enorme manual de instrucciones y la complejidad de esta videaventura contribuyen de

nuevas, hasta tal punto, que hay animales y personas con vida propia con los que tenemos que relacionarnos en el transcurso del juego. Hay animales por ejemplo contra los que luchar, pero con otros en cambio se puede negociar, como es el caso de los Faunos. Al igual que en el mundo real, los personajes cambian continuamente de actitud según los tratemos. Podemos incluso llegar a llevarnos bien con los más peligrosos enemigos, todo dependerá de cómo seamos capaces de reaccionar cuando nos encontremos con ellos. Hay dos mundos diferentes, el exterior, donde se encuentra el bosque de Wolfwood y el interior, que



una forma decisiva a ello. Pero en realidad es más sencillo de lo que en un principio podíamos haber llegado a pensar, e incluso a medida que nos vamos adentrando en el programa se vuelve mucho más interesante. Dragontorc no es solamente la segunda parte de Avalon. En esta ocasión el mundo y las criaturas que habitan en él son completamente

se encuentra debajo de su superficie, llamado Las Cavernas Perdidas de Loctris. Aquí existen multitud de puertas cerradas que nos conducirán, cuando seamos capaces de abrirlas, a las diferentes zonas del mundo subterráneo. La Lógica debe presidir siempre todas nuestras acciones, quizás por eso sea muy necesario que



sepamos siempre dónde nos encontramos y qué es lo mejor que se puede hacer en todo momento frente a una complicada situación. Los hechizos son muy importantes para defendernos de los enemigos, recoger objetos importantes, recuperar

energía o, incluso, poder movernos por algunos lugares peligrosos. El mago Merlín nos ayudará siempre que pueda, transmitiéndonos sus pensamientos a través del recuadro situado en la parte inferior de la imagen.

## RESUMIENDO...

**Originalidad (\* \* \*).** Muy parecido a Avalon aunque se ha mejorado bastante el tratamiento de la historia y la interrelación de los personajes, dotándoles de una independencia que en Avalon no tenían.

**Gráficos (\* \* \* \*).** Utiliza el mismo sistema del juego anterior, es decir, el volcado de gráficos mediante trazados lineales que son los que componen el escenario del juego y la definición de los personajes. De este modo se han logrado un gran número de pantallas.

**Sonido (\* \* \*).** Lo más atractivo de todo es la melodía del principio y del final del juego.


**Valoración (\* \* \* \*).** Dentro de la misma tónica que Avalon. Los que llegaron al final de éste podrán ahora continuar la aventura y los que no lo conozcan, encontrarán en Dragontorc un buen motivo para pasarlo bien con un juego diferente.



## Breves notas sobre cómo exterminar a los Gremlins (Capítulo II)

por Billy Puertas

Estoy en una de las calles de Kingston Falls, donde el frío es intenso a estas alturas del crudo invierno. Me dirijo hacia el Oeste hasta encontrarme con la piscina del Y.M.C.A., uno de los lugares favoritos de los Gremlins ya que según parece, utilizan el agua para multiplicarse. He de ir hacia la puerta del local. Dejo en el suelo la linterna, el cuchillo y el encendedor para que no se mojen y voy hacia la piscina, donde me sumerjo para vaciarla. Cojo el tapón y observo cómo, poco a poco, se escapa el líquido elemento. Ahora voy arriba, para



Desde la carretera se divisa la Estación de Servicio.


Estoy a la entrada de la estación de servicio. Tengo que ir al foso de reparaciones a por el magnífico soplete que se encuentra en su interior. Lo recojo antes de ir de nuevo arriba para salir de aquí. Acto seguido, me encamino hacia el garaje del señor Futterman, aunque es un poco complicada su localización. Primero hay que ir al Norte,




Las luces del amanecer presagian una fría jornada.

salir al exterior y recojo de nuevo la linterna, el cuchillo y el encendedor, por si los necesito más adelante.

Una vez en la calle, voy hacia el Este, hasta encontrar la estación de servicio.



El foso de reparaciones del taller.




La entrada de la piscina de la Y.M.C.A., con la puerta rota.



En el interior del foso, un soplete con su botella de gas.

luego al Oeste y por último al Sur hasta encontrarlo.

Por fin he conseguido llegar al garaje del señor Futterman.



La piscina, momentos antes de quedar vacía.

# EL ATRACADOR

José ARIAS

Spectrum 48 K

Premiado con 15.000 ptas.

Una arriesgada misión espera a nuestro amigo, el atracador más cotizado en el mundo del hampa; pero con nuestra ayuda todo saldrá perfecto.

Su objetivo es nada menos que conseguir el botín de tres de los más importantes bancos de varias ciudades europeas.


Con la astucia y habilidad que le han hecho famoso, tendrá que ir eludiendo las fuerzas de seguridad que rodean los tres edificios, conseguir hacerse con el dinero y dirigirse, inmediatamente a la agencia de viajes donde tiene reserva-

do el billete, coger el avión y repetir esta operación hasta completar su cometido.

Gracias a nuestra intervención conseguirá mayor rapidez y movilidad mediante cuatro teclas:

- «Q» para saltar
- «A» para andar
- «X» para subir las escaleras
- y «Z» para cambiar de posición.

## NOTAS GRAFICAS



```


2 BORDER 5: PAPER 5: INK 0: C
LS
4 PRINT AT 9,0:"          *****E L3
dron @1935 ***** ",AT 13,0:"
POR JOSE ARIAS Y ARTURO COBAS"
5 BEEP .2,0: BEEP .3,2: BEEP
.2,4: BEEP .1,5: BEEP .2,7: BEEP
.3,7: BEEP .2,9: BEEP .3,11: BE
EP .3,12
11 POKE 23658,8: POKE 23561,30
: POKE 23562,1: DEF FN T(I):INT (
(65536+PEEK 23674+256*PEEK 23673
+PEEK 23672)/50):LET A=0: GO SU
B 9000:
15 REM *****
40 PRINT AT 0,0: FLASH 1:"
H 1:" FLASH 0:"JOSE ARIAS": FLAS
H 1:"
FLASH 0:"ARTURO COBAS": FLASH 1
:"
H 0:"& MICROHOBBY": FLASH 1:"
: AT 8,0: FLASH 0:" El la
dron tiene una arries- da mision
para el mundo del mal Ha de rob
ar los tres bancos de cada ciud
ad en su viaje reco- rra var
ias ciudades, al robar los banco
s de una ciudad tendra que ir a
la agencia de viajes para reco
ger el billete que hay reservado
para el.
MALDAZ TE ACOMPAÑE!!! "!!QUE LA
50 PRINT #0,"PARA EMPEZAR PULS
A UNA TECLA" PAUSE 500: IF INKE
Y$="" THEN GO TO 9800
100 POKE 23673,0: POKE 23672,0:
DIM U$(3,3): LET U$(1,1)="f": LET
U$(2,1)="f": LET U$(3,1)="f": LET
T RECORD=(PEEK 23300+256*(PEEK 2
3301)): LET PUNTOS=0: LET VIDAS=
3: LET PANTALLA=0: LET COCO=0: L
ET LINEA=800
390 LET X1=5: LET Y1=19: LET X2
=5: LET Y2=19: LET F$="f": LET X
3=10: LET Y3=8: LET Y4=8
395 LET COCO=0: GO SUB LINEA
396 PRINT AT 21,13:RECORD: GO T
O 420
400 REM *****
410 IF ATTR (X1,Y1)=41 OR ATTR
(X1,Y1)=170 THEN LET VIDAS=VIDAS
-1: FOR I=0 TO 4: FOR F=0 TO 10:
BORDER 2: BORDER 3: BORDER 4: B
ORDER 5: BORDER 6: BORDER 1: BOR
DER 5: NEXT F: BEEP .01,+12+(-4)
: NEXT I: GO TO 390
415 PRINT AT X2,Y2: OVER 1;F$
420 PRINT AT X1,Y1: INK 0: PAPE
R 5: OVER 1;F$
421 IF VIDAS=0 THEN GO TO 9600
422 PRINT AT 21,1:U$(VIDAS) AT
21,7:PANTALLA AT 21,21:PUNTOS
423 LET T=FN T(I): PRINT AT 21,2
7:" ",AT 21,27:T
425 LET X2=X1: LET Y2=Y1

```

```

426 GO SUB 600
427 IF INKEY$="X" AND ATTR (X1-
1,Y1)=42 THEN LET X1=X1-1: GO TO
410
428 IF X1<19 AND ATTR (X1+1,Y1)
<>47 THEN LET X1=X1+1: IF ATTR (
X1,Y1)=170 OR ATTR (X1,Y1)=41 TH
EN LET VIDAS=VIDAS-1: GO TO 390
429 IF INKEY$="" THEN GO TO 410
431 IF ATTR (X1,Y1-1)=21 THEN L
ET PUNTOS=PUNTOS+70: LET COCO=CO
CO+1: PRINT AT X1,Y1-1: OVER 1;
FLASH 1:"
432 IF ATTR (X1,Y1-1)=43 AND CO
CO=3 THEN LET PANTALLA=PANTALLA
+1: LET LINEA=LINEA+50: GO TO 39
0
433 IF ATTR (X1,Y1+1)=21 THEN L
ET PUNTOS=PUNTOS+70: LET COCO=CO
CO+1: PRINT AT X1,Y1+1: OVER 1;
FLASH 1:"
434 IF INKEY$="0" AND F$="}" TH
EN GO SUB 500
435 IF INKEY$="Z" AND F$="{" TH
EN LET F$="}": PRINT AT X1,Y1;F$
: GO TO 410
436 IF INKEY$="Z" AND F$="{" TH
EN LET F$="{": PRINT AT X1,Y1;F$
: GO TO 410
440 IF INKEY$="0" AND F$="{" TH
EN GO SUB 520
440 IF INKEY$="A" AND F$="}" AN
D ATTR (X1,Y1+1)<47 AND Y1<=30
THEN LET Y1=Y1+1: GO TO 410
460 IF INKEY$="A" AND F$="}" AN
D ATTR (X1,Y1-1)<47 AND Y1-1>=0
THEN LET Y1=Y1-1: GO TO 410
480 GO TO 410
490 REM *****
500 FOR F=0 TO 1
510 IF X1=0 AND Y1=0 THEN LET X
1=X1-1: LET Y1=Y1-1: GO TO 550
520 FOR F=0 TO 1
530 IF X1<20 AND Y1<31 THEN LET
X1=X1-1: LET Y1=Y1+1: GO TO 550
540 REM *****
550 IF ATTR (X1,Y1)=41 OR ATTR
(X1,Y1)=170 THEN LET VIDAS=VIDAS
-1: FOR I=0 TO 4: FOR F=0 TO 10:
BORDER 2: BORDER 3: BORDER 4: B
ORDER 5: BORDER 6: BORDER 1: BOR
DER 5: NEXT F: BEEP .01,+12+(-4)
: NEXT I: GO TO 390
555 PRINT AT X2,Y2: OVER 1;F$
560 PRINT AT X1,Y1: INK 0: PAPE
R 5: OVER 1;F$
570 LET X2=X1: LET Y2=Y1: NEXT
F
575 FOR G=0 TO 5: IF ATTR (X1+1
Y1)<>47 AND X1<19 THEN LET X1=X
1+1
577 IF ATTR (X1,Y1)=170 OR ATTR
(X1,Y1)=41 THEN GO TO 550
580 NEXT G: RETURN
600 REM *****
610 IF Y3=6 THEN LET B$="f"
620 IF Y3=14 THEN LET B$="}"
630 IF B$="}" THEN LET Y3=Y3-1
632 IF B$="{" THEN LET Y3=Y3+1
635 PRINT AT X3,Y3: INK 1: PAPE
R 5;B$: AT X3,Y3: INK 5: PAPER 5;
636 BEEP .001,13
640 LET Y4=Y3
645 IF ATTR (X1,Y1)=41 THEN LET
VIDAS=VIDAS-1: GO TO 390
650 RETURN
800 REM *****
805 INK 0: PAPER 5: BORDER 5: C
LS

```




JAVIER IGUAL

```

610 PRINT INK 7: PAPER 5: AT 4,7
: AT 2,11: AT 5,29: AT 13,6:
: AT 15,25: AT 17,22: AT 4,11:
: AT 4,13: AT 5,15: AT 6,4: AT
: AT 6,19: AT 8,26: AT 6,2
7: AT 7,5: AT 7,24: AT 7,27:
: AT 8,6: AT 8,23: AT 9,7:
: AT 9,15: AT 9,21: AT 11,0:
: AT 11,6: AT 12,30: AT 13,13:
: AT 13,22: AT 14,18:
1815 PRINT INK 2: PAPER 5: AT 14,
12: AT 13,12: AT 13,12: AT
: AT 15,12: AT 16,12: AT 17,
12: AT 18,12: AT 19,12: AT
: AT 18,21: AT 15,21: AT 1
6,21: AT 17,21: AT 19,21:
820 PRINT AT 20,0:"VIDAS-PANT
830 PRINT PAPER 2: INK 5: AT 18,
1: AT 19,1: AT 0,12: AT 1,
: AT 1,12: AT 3,30: AT 4,
30: AT 9,0: INK 3: PAPER 5:
: AT 10,0: INK 3: AT
835 PRINT INK 2: PAPER 5: FLASH

```



```
T 2,15;"@":AT 1,29;"F":AT 2,29
"@";AT 18,0;INK 3;PAPER 5;
"@";AT 19,0;INK 3;"@":
885 PRINT INK 2; PAPER 5; FLASH
1;AT 13,2;"@":AT 6,29;"@":AT 2,
8;"@":AT 2,9;"@":AT 2,22;"@":
890 PRINT INK 7; PAPER 5;AT 3,0
"@";AT 3,5;"@":
AT 3,20;"@":AT 3,26;"@":
899 RETURN
900 REM PANTALLA=0
910 CLS; PRINT INK 7; PAPER 5;
AT 4,0;"@":AT 19,0;"@":
"@";AT 4,13;"@":AT 4,20;"@":
7,2;"@":AT 9,11;"@":
"@";AT 9,18;"@":AT 9,28;"@":A
T 10,0;"@":AT 11,23;"@":
AT 15,4;"@":AT 4,18;"@":PAPER
6;AT 4,9;"@":AT 4,18;"@":AT
7,0;"@":AT 9,17;"@":AT 9,22;"@":
"@";AT 11,27;"@":AT 15,13;INK 7;P
APER 5;"@":AT 16,13;"@":
"@";AT 17,13;"@":
920 LET X1=3; LET Y1=8; LET X3=
X3-2; PRINT PAPER 2; INK 5;AT 2,
3;"@":AT 3,3;"@":AT 2,23;"@":
"@";AT 2,23;"@":AT 7,30;"@":AT 8,3
0;"@":AT 15,15;INK 3; PAPER 5;
"@";AT 16,15;INK 3;"@":
930 PRINT INK 2; PAPER 5; FLASH
1;AT 3,5;"@":AT 14,5;"@":AT 9
1;"@":AT 9,4;"@":AT 15,7;"@":AT
16,22;"@":
935 PRINT AT 20,0;"MICRO-PANT."
RECORD-PUNTOS-TIEMPO
940 PRINT INK 2; PAPER 5;AT 9,6
"@";AT 10,6;"@";AT 11,6;"@";AT
12,6;"@";AT 13,6;"@";AT 14,6;"@"
"@";AT 15,6;"@";AT 3,20;"@";AT 4,20
"@";AT 5,20;"@";AT 6,20;"@";AT
7,20;"@";AT 8,20;"@"
949 RETURN
950 REM PANTALLA=4
950 CLS; PRINT INK 7; PAPER 5;
AT 1,22;"@":AT 2,29;"@":
"@";AT 8,17;"@":AT 5,21;"@":
"@";AT 10,26;"@":AT 9,0;"@":
"@";AT 12,15;"@":AT 12,30;"@":AT
13,18;"@":AT 14,8;"@":
"@";AT 14,26;"@":AT 17,14;"@":
"@";AT 18,14;"@":AT 19,14;"@":
T 17,15;FLASH;1;INK 2;PAPER 5;A
T 17,15;"@":AT 18,15;"@":
965 PRINT INK 3; PAPER 5;AT 5,1
6;"@":AT 12,0;"@":AT 8,24;"@":
966 PRINT AT 7,0; INK 7; PAPER
5;"@":
968 PRINT INK 2; PAPER 5;AT 13,
7;"@";AT 14,7;"@";AT 15,7;"@";AT
16,7;"@";AT 17,7;"@";AT 18,7;"@"
"@";AT 19,7;"@";AT 0,26;"@";AT 1,2
6;"@";AT 2,26;"@";AT 3,26;"@";AT
13,25;"@";AT 14,25;"@";AT 15,25
"@";AT 16,25;"@";AT 17,25;"@";A
T 18,25;"@";AT 19,25;"@"
970 LET X1=2; LET Y1=28; LET X3
=13; PRINT PAPER 2; INK 5;AT 18,
0;"@":AT 19,0;"@":AT 0,29;"@":
AT 1,0;"@":AT 18,30;"@":AT 1
930;"@":AT 5,0;INK 3; PAPER 5
"@";AT 6,0;INK 3;"@":
980 PRINT AT 20,0;"MICRO-PANT."
RECORD-PUNTOS-TIEMPO
990 PRINT INK 2; PAPER 5; FLASH
1;AT 17,30;"@":AT 7,22;"@":
"@";AT 4,10;"@":AT 4,13;"@":AT 12,20;"@":
AT 13,8;"@":
999 RETURN
8999 REM *** graficos definidos
por el usuario ***
9000 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "a"+n,a: NEXT n
9010 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "b"+n,a: NEXT n
9020 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "c"+n,a: NEXT n
9030 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "d"+n,a: NEXT n
9040 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
```

```
USR "d"+n,a: NEXT n
9050 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "e"+n,a: NEXT n
9060 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "c"+n,a: NEXT n
9070 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "f"+n,a: NEXT n
9080 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "g"+n,a: NEXT n
9090 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "h"+n,a: NEXT n
9100 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "i"+n,a: NEXT n
9110 FOR n=0 TO 7: READ a: POKE
USR "j"+n,a: NEXT n
9220 DATA 0,255,251,123,114,50,4
8,16
9230 DATA 129,255,129,129,129,25
5,129,129
9240 DATA 24,24,48,60,48,16,16,2
4
9250 DATA 24,24,12,60,12,8,8,24
9260 DATA 126,192,224,240,248,25
2,254,254
9270 DATA 120,184,184,184,120,12
8,128,255
9280 DATA 65,163,87,31,31,63,127
4,127
9290 DATA 1,1,241,145,145,145,14
5,255
9300 DATA 0,24,60,60,60,60,255,2
55
9310 DATA 60,24,12,60,12,8,8,24
9320 DATA 60,24,48,60,48,16,16,2
4
9330 DATA 16,44,197,6,0,0,255,25
5
9500 RETURN
9500 REM PANTALLA=0
9610 PRINT #0; INK 2; PAPER 5; F
LASH 1;"*****PULSA UNA TECLA
*****"
9620 PAUSE 0: CLS : PRINT AT 7,4
: INK 2; PAPER 5;"QUIRES JUGAR O
TRA VEZ?": PAUSE 0
9625 IF INKEY$="N" THEN GO TO 96
60
9630 IF INKEY$="S" AND RECORD=C
P UNTOS THEN POKE 23301,INT (PUNTO
S/256): POKE 23300,PUNTOS-(256*P
EEK 23301): RUN 11
9631 RUN 11
9650 GO TO 9630
9650 LET PO=3: LET PI=0: LET C$=
"ESTE PROGRAMA SE AUTODESTRUIRA
EN POCOS SEGUNDOS..."
ESPE
RO QUE LO HAYAS PASADO BIEN
!!CON EL LADRON!!"
9662 FOR N=1 TO LEN C$: LET PI=P
I+1: PRINT AT PO,PI,C$(N): BEEP
.01,PI: IF PI=31 THEN LET PI=0:
LET PO=PO+1
9663 NEXT N
9670 PAUSE 10: PRINT #0;"JOSE ,
ARTURO & MICROHOBY"
9680 FOR F=500 TO 0 STEP -1: PRI
NT AT 18,14,F: BEEP .001,16
9690 NEXT F: REM NEU
9799 REM PRESENTACION DE PANTALL
A
9800 DIM U$(3,3): LET U$(1)="":
LET U$(2)="{}": LET U$(3)="{}{}"
: LET PUNTOS=0: LET VIDAS=3: LET
PANTALLA=0: LET COCO=0: LET LIN
EA=800
9810 LET X1=5: LET Y1=19: LET X2
=8: LET Y2=5: LET F$="{}": LET X3
=10: LET Y3=8: LET Y4=8
9820 GO SUB LINEA: LET PANTALLA=
PANTALLA+1: LET LINEA=LINEA+50
9830 BEEP .2,2: BEEP .3,2: BEEP
.2,4: BEEP .1,5: BEEP .2,7: BEEP
.3,7: BEEP .2,9: BEEP .3,11: BE
EP .3,12: PAUSE 20: IF PANTALLA<
=3 THEN GO TO 9820
9840 RUN
9999 SAVE "El Ladron" LINE 1: GO
TO 9999
```

```
1;AT 6,28;"@":AT 8,18;"@":AT 10
4;"@":AT 19,13;"@":AT 12,15;"@":
840 RETURN
850 REM PANTALLA=3
855 LET X3=X3+3
860 POKE USR "A"+0,170: POKE US
R "A"+1,85: POKE USR "A"+2,255:"
POKE USR "A"+3,111: POKE USR "A"
+4,253: POKE USR "A"+5,191: POKE
USR "A"+6,251: POKE USR "A"+7,1
91
869 INK 0: PAPER 5: BORDER 5: C
LS; PRINT AT 5,3; INK 7; PAPER
5;"@":AT 5,15;"@":AT 5,26;"@":
"@";AT 6,12;"@":AT 7,0;"@":AT 8,1
7,26;"@":AT 8,4;"@":AT 8,1
4;"@":AT 9,18;"@":AT 10,29;"@":AT 1
0,7;"@":AT 14,0;"@":AT 14,4
"@";AT 16,2;"@":AT 17,9;"@":
"@";AT 17,19;"@":AT 18,3;"@":AT
19,14;"@":
870 PRINT AT 20,0;"MICRO-PANT."
RECORD-PUNTOS-TIEMPO
880 PRINT PAPER 2; INK 5;AT 1,1
;"@":AT 2,1;"@":AT 1,15;"@":A
```

# DESCENDER

Augusto CERVERA

Spectrum 48 K

Premiado con 15.000 Ptas.

La ciudad de Nueva York es un hervidero constante cuyo control escapa, muchas veces, de la mano de la ley. En este escenario, nuestra misión se hace imprescindible.

Consistirá, ni más ni menos, que en controlar las azoteas de los altos edificios de la ciudad para detectar cualquier anomalía que se produzca, aterri-

zando en todas aquéllas que la situación lo requiera.

Para la maniobrabilidad del aparato contamos con cuatro teclas:

- «q» para despegar
- «a» para aterrizar
- «o» para ir a la izquierda
- y «p» hacia la derecha.

NOTAS GRAFICAS

A B C D E F G H I  
 4 3 2 1 0 1 2 3 4

```

10 GO SUB 9170
81 LET V=6
82 IF V=0 THEN CLS : FLASH 1 :
PRINT INK 6; AT 5,5; "A NO SABES
VOLAR !!": PRINT INK 4; AT 10,0;
" pulsa una tecla para empezar"
: FLASH 0 : BEEP 2, -50 : LET V=6 :
PAUSE 0 : CLS
83 BORDER 1 : PAPER 1 : INK 5 : C
LS
84 GO SUB 7000
87 LET S=0 : LET Z=0 : LET Q=0 :
LET A=0 : LET V=6
90 PRINT #0; AT 0,20; "VIDAS="; V
92 PRINT #0; AT 0,0; "TIEMPO="
    
```

```

95 LET b=0: LET c=INT (RND*6)
98 REM *** RED PARA SCREENS ***
99 LET c=INT (RND*6) : LET b=0
100 PRINT INK 1; AT 6,14; "...: A
T 7,16; "...: AT 8,16; "...: AT 9,17; "...
: AT 11,30; "...: AT 11,26; "...
101 PRINT INK 1; AT 10,26; "...: AT
9,26; "...: AT 10,1; "...: AT 9,2; "...
: AT 8,3; "...: AT 0,7; "...: AT 7,9;
: AT 6,10; "...
102 REM ***BASES DE ATERRIZAJE***
103 PRINT INK 4; AT 9,6; "...: AT 7
: AT 13; "...: AT 10,22; "...: AT 12,29; "...
104 PRINT INK 3; AT 9,5; "...: AT 7
: AT 12; "...: AT 10,21; "...: AT 12,28; "...
105 REM rutina principal helico
Ptero*****
108 OVER 1
110 LET X=29: LET Y=1: LET T=23
560
115 PRINT INK 4; AT Y,X; "T"; AT
Y-1,X; "T"
116 INK 4
130 PRINT INK 2; AT Y-1,X; "T"; A
T Y,X; "T"
132 LET S=S+1: OVER 0: PRINT #0
: AT 0,8; S: OVER 1
135 BEEP .002,1
138 IF SCREENS (Y,X)="" THEN G
O TO 290
140 IF SCREENS (Y,X+2)="" THEN G
O TO 290
145 LET X=X+(PEEK T=CODE "p" AN
D X<29)-(PEEK T=CODE "o" AND X>1
)
150 LET Y=Y+(PEEK T=CODE "a" AN
D Y<21)-(PEEK T=CODE "q" AND Y>1
)
152 BEEP .002,2
155 PRINT AT Y-1,X; "T"; AT Y,X;
"2"
154 IF ATTR (Y+1,X)=11 THEN GO
TO 300
195 IF A=1 THEN GO TO 130
199 IF B=30 THEN LET B=0: BEEP
.01,20: PRINT AT C,31; "0"; AT C-4
: 31; "0": OVER 0: PRINT AT 2,31; "
": LET C=INT (RND*6)
    
```

```

K 211 OVER 0: LET B=B+2: PRINT IN
K 6; AT C,B-1; LET C=B+2: PRINT IN
K 6; AT C,B-1;
212 BEEP .002,0
214 IF ATTR (Y,X)=14 OR ATTR (Y
-1,X)=14 OR ATTR (Y,X+1)=14 OR A
TTR (Y,X+2)=14 THEN GO TO 290
275 GO TO 130
289 REM choque helicopteros***
290 OVER 0: BEEP .3, -40: PRINT
INK 2; FLASH 1; AT Y,X; "A"; AT Y
: AT Y,X; "BEEP 1, -30: PRINT INK
: AT Y-1,X; "...: AT Y-1,X; "...
291 LET V=V-1: PRINT #0; AT 0,20
: "VIDAS="; V: IF V=0 THEN GO TO 8
2
292 PRINT AT C,B+1; "...: AT C-4,
B+1; "...: AT 2,31; "...: LET B=0: L
ET C=INT (RND*6)
293 IF A=2 THEN GO TO 5900
294 IF C=Y AND B=X-1 THEN GO TO
100
295 IF C-4=Y AND B=X-1 THEN GO
TO 100
299 REM aterrizaje correcto ***
300 OVER 0: PRINT INK 4; AT Y-1,
X; "...: AT Y-1,X; "...: AT Y,X; "
: FOR N=-15 TO 25 STEP 3: BEEP
.007,N: NEXT N: BEEP .5, -50
301 PRINT AT C,B+1; "...: AT C-4,
B+1; "...: LET B=0: LET C=INT (RN
D*6) : IF X=1 AND Y=2 THEN PRINT
INK 3; AT 3,1; "...: PRINT INK 4; AT
3,2; "2"
302 FOR N=1 TO 5: PRINT AT Y-1,
X; "...: BEEP .005, -10: PRINT INK
4; AT Y,X; "...: AT Y-1,X; "
303 BEEP .005, -25: PAUSE 2: PRI
NT INK 4; AT Y-1,X; "T": PAUSE 2:
NEXT N
304 IF A=5 AND INKEY$="q" THEN
BEEP .5,0: PAUSE 100: CLEAR: GO
TO 80
305 IF A=4 THEN FLASH 1: PRINT
AT 0,1; "ENHORABUENA LO CONSEGUI
TES": AT 2,0; "tiempo="; S: LET
A=5: PRINT AT 20,5; "pulsa q para
empezar": FLASH 0: IF INKEY$<>
"q" THEN GO TO 302
306 IF INKEY$<>"q" THEN PRINT #
    
```

# MICROMANIA. Sólo para adictos

Una revista con  
 marcha para los  
 que necesitan  
 saber **TODO**  
 sobre  
 ordenadores.

# MICRO

## Manía

Año I - N 4 Sólo para adictos 250 Ptas.

**¡MUSICA MAESTRO!**

**TODA UNA ORQUESTA EN TU AMSTRAD**

**LO NUNCA VISTO: ¡MAPA EN TRES DIMENSIONES DEL EVERYONE'S A WALLY!**



**HOBBY PRESS, S.A. Editamos para gente inquieta.**

```

0: AT 0,12: "pulsas q": GO TO 302..
307 PRINT #0: AT 0,12:
308 IF x=1 AND y=2 THEN PRINT I
NK 0: AT 3,1: "": GO TO 340
309 PAUSE 200
315 PRINT INK 3; AT y+1, x: "": P
RINT INK 7; AT y+1, x+1: "":
316 IF ATTR (9,6)=15 AND ATTR (
7,13)=15 AND ATTR (10,22)=15 AND
ATTR (12,29)=15 THEN LET a=1: G
O SUB 400
317 IF x=12 AND y=6 THEN LET x=
12: LET y=6: OVER 1: GO TO 130
318 IF y=8 AND x=5 THEN LET y=8
: LET x=5: OVER 1: GO TO 130
320 IF y=9 AND x=21 THEN LET y=
9: LET x=21: OVER 1: GO TO 130
330 IF y=11 AND x=28 THEN LET y
=11: LET x=28: OVER 1: GO TO 130
335 OVER 1: GO TO 130
340 FOR n=.001 TO .1 STEP .005:
BEEP n: NEXT n: CLS: GO TO 5
900
400 FOR n=0 TO 10: PRINT INK 1;
AT n,0: "": BEEP n/1000.5: NEXT
n: OVER 0: PRINT INK 3; AT 3,0: "
": PRINT INK 4; AT 3,2: "": PLOT
3,81: DRAW 0,63: PLOT 6,83: DRA
W 0,61: OVER 1: GO TO 130
405 RETURN
5003 LET h=0
5001 REM *** FASE II ****
5900 BORDER 0: PAPER 0: INK 4: C
LS
5901 PRINT #0: AT 0,20: "VIDAS="; V
: AT 0,0: "TIEMPO=";
5902 FOR n=0 TO 21 STEP 2: PRINT
INK 2; AT n,0: "": PRINT INK 7; A
T n+1,0: "": NEXT n
5903 LET a=2: LET x=29: LET y=1:
LET t=23560
5905 OVER 1
5910 PRINT AT y,x: " ", AT y-1, x
6000 LET g=10: LET f=1: LET h=0
6005 LET c=INT (RAND*21): LET b=2
6010 LET h=h+1: IF h=30 THEN OVER
R 0: PRINT AT g,f: "": LET g=IN
T ((RAND*18)+3): LET f=INT ((RAND*
10)+5): LET h=0
6020 OVER 0: PRINT INK 2; AT g,f:
6025 IF c>21 OR c<0 THEN GO TO 6
000
6028 LET b=b+3
6030 PRINT INK 6; AT c,b-1: "
": AT c-7,b-1: "": AT c-12,b-1
: "": AT c-19,b-1: "":
6040 BEEP .002,1
6065 IF ATTR (y,x)=6 OR ATTR (y-
1,x)=6 OR ATTR (y,x+1)=6 OR ATTR
(y,x+2)=6 THEN GO TO 290
6067 IF ATTR (y+1,x+1)=6 AND ATT
R (y+1,x)=2 THEN LET a=4: BEEP .
5,5: GO TO 300
6069 IF b=29 THEN PRINT AT c,31:
"": AT c-7,31: "": AT c-12,31: "
": AT c-19,31: "": LET b=2: LET c=
INT (RAND*21)
6070 OVER 1: PRINT AT y-1,x: "T"
: AT y,x: " "
6071 BEEP .002,1
6085 LET s=s+1: PRINT #0: AT 0,8:
s
6093 LET x=x+(PEEK t=CODE "p" AN
D x<29)-(PEEK t=CODE "q" AND x>1
)
6094 LET y=y+(PEEK t=CODE "a" AN
D y<21)-(PEEK t=CODE "q" AND y>1
)
6098 OVER 1: PRINT AT y-1,x: "T"
: AT y,x: " "
6107 BEEP .002,1
6110 GO TO 6010
7001 REM *CONTORNO EXT.EDIFICIO.*
7005 RESTORE 6000
7010 PLOT 25,34
7020 READ x,y
7030 DRAW x,y
8000 DATA 32,0,0,0,-8,24,0,0,-8,32
,0,14,8,0,0,16,30,0,23,8,0,-16,33
,0,14,8,0,0,16,30,0,17,-8,0,24,-
56,0,24,-8,0,32,-31,0,-15,-8,0,-
24,-8,0,0,16,-32,0,-16,-8,0,-61
,0,0
8010 IF x=0 AND y=0 THEN GO TO 8
120
8110 GO TO 7020
9120 PLOT 57,94: DRAW 0,-62: PLO
T 5,94: DRAW 32,0
8130 PLOT 72,87: DRAW -6,0: PLOT
60,78: DRAW -23,0: DRAW 8,8: PL
OT 73,102: DRAW -15,-7: PLOT 81,
86: DRAW 0,-63
8140 PLOT 113,18: DRAW 0,92: DRA
W -31,0: PLOT 113,110: DRAW 16,8
8145 PLOT 127,26: DRAW 0,61: DRA
W 56,0: DRAW 24,8
8150 PLOT 208,16: DRAW 0,54: DRA
W 32,0: DRAW 0,-69
8152 PLOT 1,41: DRAW 0,40: DRAW
24,0: PLOT 1,41: DRAW 24,0: PLOT
1,81: DRAW 15,10: DRAW 7,0
8155 PLOT 185,10: DRAW 0,76: PLO
T 541,71: DRAW 14,8
8200 PRINT : INK 2: PAPER 6: FLA
SH 1: AT 12,17: " guido": AT 13,17:
"cuochi"
8210 PRINT INK 0: PAPER 7: FLASH
1: AT 11,4: "ZX"
8220 PRINT : PAPER 2: FLASH 1: INK
4: AT 18,10: "CLUB"
8225 OVER 1: PRINT INK 3; AT 19,1
2: "": OVER 0
8990 FOR n=12 TO 15: PRINT INK R
ND+5+2; AT n,1: "": AT n,2: "": NE
XT n
9100 FOR n=12 TO 16: PRINT INK R

```

```

ND+5+2; AT n,4: "": AT n,5: "": AT
n,6: "": NEXT n
9105 FOR n=11 TO 19: PRINT INK 2
: AT n,24: "": NEXT n
9110 FOR n=13 TO 17: PRINT INK R
ND+5+2; AT n,8: "": AT n,9: "": NE
XT n
9120 FOR n=9 TO 17: PRINT INK RN
D+5+2; AT n,11: "": AT n,12: "": AT
n,13: "": NEXT n
9130 FOR n=14 TO 19: PRINT INK R
ND+5+2; AT n,17: "": AT n,18: "": A
T n,19: "": AT n,20: "": AT n,21: "
": AT n,22: "": NEXT n
9140 FOR n=14 TO 20: PRINT INK R

```

```

9210 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
9220 FOR n=0 TO 31 STEP 4: BRIGH
T 1: BEEP n/500: n/5: PRINT INK
4; AT n,1: "": AT 21,n: "": AT
0,n: "": AT 20,n: "": NEXT n
9230 FOR o=2 TO 19 STEP 2: BEEP
o/1000: PRINT INK 6; AT 0,0: "
": AT 0,30: "": NEXT o
9240 FLASH 1: PRINT INK 7; AT 2,3
: "HELICOPTERO EN NEW YORK": FLAS
H 0: BRIGHT 0: PRINT AT 3,5: "0 A
ugusto Cervera": BEEP 3: n/50: "0 A
ugusto PRINT AT 5,2: "tienes que at
eriz: encima de las plataforma
s que hay arriba de los edifi:

```



LUISMA

```

ND+5+2; AT n,27: "": AT n,28: "": A
T n,29: "": NEXT n
9150 INK 7: PLOT 2,83: DRAW 0,35
: PLOT 6,85: DRAW 0,33
9160 PRINT INK 7; AT 7,0: "": AT 5
,0: "": AT 1,0: "": AT 3,0: "": PR
AT 2,0: "": AT 6,0: "": AT 0,0: "
": AT 4,0: "":
9165 RETURN
9170 REM ***GRAFICOS****
9172 RESTORE 9180
9175 FOR n=0 TO 71: READ d: POKE
USR "a",n: NEXT n
9180 DATA 1,2,4,5,16,0,0,0,3,12,
27,49,103,104,127,3,192,96,176,3
1,62,127,255,6,1,3,131,195,135
,255,0,192,160,144,136,132,128,1
28,128,127
9185 DATA 0,0,0,0,0,0,0,255,128,
128,128,128,128,128,128,127,81,2
15,193,245,69,127,0,0,224,164,7,
18,224,0,0
9200 REM ***INSTRUCCIONES***
9205 OVER 0

```

```

cios": BEEP 1,0
9260 PRINT AT 9,2: "Despues de at
errizar en todos los edificios a
parecera otra plataforma donde h
as de colocarte": BEEP 1,2
9270 PRINT AT 13,2: "En la segund
a parte debes aterrizar en una p
lataforma que movi": BEEP 1,4
9280 BRIGHT 0: PRINT INK 6; AT 15
,2: "q--DESPEGAR a--ATERRIZAR
p--IZQUIERDA p--DERECHA"
BRIGHT 0: BEEP 1,5
9285 FLASH 1: PRINT AT 19,2: "col
oca el cursor en minusculas L"
BORDER 3: BEEP 7,-55: FLASH 0: B
ORDER 0
9290 PRINT AT 19,2: "": INVERSE 1
: PRINT AT 19,7: "pulsas una tecla
": INVERSE 0: BEEP 2,7
9310 PAUSE 0
9330 FOR n=0 TO 31: BEEP .01,-20
: BEEP 0,2,-30: NEXT n
9900 RETURN

```

## Mezclas de colores

¿Se pueden conseguir en el Spectrum mezclas de colores, es decir, naranja: Rojo + Amarillo, etc.?, si es así ¿cómo?

Si yo tuviera una agenda de direcciones, ¿los bytes tendría que grabarlos aparte del programa? ¿cómo sé la dirección de comienzo? ¿tendría que crear una matriz?

Santiago GONZALEZ - Madrid

□ Para conseguir mezclas de colores en el Spectrum, puede utilizar un GDU con forma de tablero de ajedrez (los DATAs podrían ser 85 y 170 repitiéndose alternados 4 veces cada uno) y combinando los colores de INK y PAPER.

Si almacena los datos como bytes, puede salvarlos y cargarlos con SAVE... CODE y LOAD... CODE, la dirección de comienzo será la que usted fije al elaborar el programa. Puede también, utilizar una matriz, en cuyo caso podrá salvarla y cargarla con SAVE... DATA y LOAD... DATA.

## Conocer la memoria libre

Me gustaría que me dijeran si hay algún método para saber la memoria que nos va quedando libre a medida que vamos haciendo un programa en un Spectrum 16 K

¿Qué diferencia existe entre un RESET y la sentencia NEW?

Agustín LOPEZ - Madrid

□ Puede saber la cantidad de memoria que lleva utilizada con: PRINT (PEEK 23641+256\*PEEK 23642)-(PEEK 23635+256\*PEEK 23636)

Esta línea le dará la cantidad de memoria ocupada por el programa más las va-

riables que se hubieran definido, pero tenga en cuenta que las variables no se definen hasta que no se ejecuta la línea que las contiene.

La capacidad total de almacenamiento para el Basic es de, aproximadamente, 8 K en el Spectrum de 16 K y de 41 K en el de 48 K

El RESET borra totalmente la memoria e inicializa el sistema por completo. La sentencia NEW borra sólo la parte dedicada al Basic, conservando todo lo que se encuentre por encima de RAMTOP, incluidos los UDG. También preserva el contenido de las variables RASP, PIP, RAMTOP y UDG.

## La memoria del PLUS

Me gustaría saber si en el mercado de juegos se están haciendo programas para el Spectrum Plus, y si es así, mi pregunta es: ¿Se puede ampliar la memoria del Spectrum de 48 K mediante una memoria externa del 32 K de tal forma que sea suficiente para los programas del Plus?

Gustavo ROALES - Madrid

□ Como ya hemos dicho repetidas veces en esta sección, el Spectrum 48 K y el Plus son exactamente el mismo ordenador, su software es totalmente compatible y la capacidad de memoria de ambos en la misma (16 K en ROM y 48 K en RAM).

## El Basic tiene sus limitaciones

¿Cómo es posible que suene la misma música todo el tiempo? como en «Los Cazafantasmas» (quisiera que me dijeran la forma de hacerlo yo en un programa).

¿Cómo puedo hacer que mientras se carga un progra-

ma salgan en pantalla los gráficos del mismo?

Luis J. RAMOS - Madrid

□ Lo que usted pide no se puede hacer en Basic. En código máquina, se podría hacer mediante la interrupción enmascarable cambiando el vector de interrupción a una zona donde estuviese la rutina para hacer sonar la música, pero requiere bastantes conocimientos sobre programación en código máquina.

Para que le salga un dibujo mientras se carga un programa lo que debe hacer es cargar primero el dibujo (con LOAD " " SCREEN\$) y luego el programa.

## Comunicaciones telefónicas

¿Es posible la comunicación entre dos Spectrum a través de la línea telefónica?

¿Cómo es posible simular la voz humana en el Spectrum? si es posible, publiquen algún programa.

¿Por qué se descentra el televisor pasado un rato de enchufar el ordenador?

Carlos LAVILLA - Zaragoza

□ La comunicación de dos Spectrum a través de la línea telefónica es técnicamente posible utilizando un periférico denominado MOD-DEM (MODulador/DEModulador), no obstante, deberá consultar con la Compañía Telefónica sobre el reglamento para este tipo de comunicaciones.

El los números 20 y 21 de nuestra revista encontrará un artículo sobre las posibilidades «fonéticas» del Spectrum.

Si su televisor se descentra pasado un rato de enchufar el ordenador, lo más probable es que se trate de una avería del propio televisor. Pruebe, no obstante,

a intentar corregirlo utilizando los ajustes de sincronismo.

## Micro-joystick

¿El joystick que ustedes ofrecen en su revista y que hay que pedir a PROHOBBY, se conecta directamente al ordenador sin necesidad de interface?

U. TORLEC - Huesca

□ El joystick que publicamos en las páginas de nuestra revista está completo, lleva la interface incluida en las misma caja, y se puede conectar al ordenador directamente.

## Cuestión de voltios

Desearía que me aclaraseis si puedo alimentar mi Spectrum con 5 voltios, en lugar de los 9 con que se alimenta normalmente. He llegado a esta conclusión ya que he observado que en su interior se encuentra un regulador del tipo 7805 que estabiliza toda la alimentación del ordenador. En realidad, mi duda nace en el momento que pude observar que el bus de conexiones posterior existe una salida de 12 voltios. ¿De donde salen esos voltios?

José M. VAQUERO - Barcelona

□ Según las especificaciones del fabricante, el Spectrum puede ser alimentado con cualquier tensión comprendida entre los 7 y los 11 voltios. Esto se debe a que el 7805 necesita una pequeña diferencia de potencial entre su entrada y su salida para poder trabajar correctamente.

Los 12 voltios que requieren algunos circuitos internos, se obtienen a partir de los 5 mediante un oscilador, un transformador y un recti-

ficador que suminsitran una corriente muy pequeña, pero suficiente para los circuitos que la necesitan.

### Sobre el joystick

¿Hay alguna posibilidad de poner más «fuegos» al joystick cambiando un poco el circuito impreso?

¿Qué es un Kit?

¿Se puede utilizar el joystick publicado en el número 21 como «ratón»?

¿Existe la posibilidad de mover el muñeco mediante joystick y disparar o coger las cosas mediante el teclado?

Jesús NAVAJAS - Madrid

□ Los joystick sólo tienen un botón de «fuego» o disparo, por lo que no sirve de nada poner más en el interface.

Un Kit es el conjunto de piezas necesarias para un determinado montaje, cuando se venden todas juntas.

El «ratón» es un periférico que no tiene nada que ver con un joystick en cuanto a su funcionamiento.

En un programa se puede combinar perfectamente el joystick con el teclado.

### Carga de SCREEN\$

He hecho varios programas y algunos dibujos con SCREEN\$, pero no sé cómo introducir ese programa por que es en «CODE», me parece que hay que poner un programa previo para pasar de LOAD " " a LOAD " " CODE.

Ricardo URIOSTE - Madrid

□ Grabe la pantalla antes del programa, y antes de ambos, grabe con SAVE «nombre» LINE 10 el siguiente programa:

10 LOAD " " SCREEN\$:  
LOAD " "

### Programas de lectores

Si se manda un programa y no sale publicado en la revista de la semana que ha sido recibido, ¿puede ser publicado en revistas posteriores?

¿El programa que mandemos tiene que ser un juego o puede ser un programa de utilidad? ¿tenéis preferencia por unos u otros?

Miguel A. SANCHEZ - Vizcaya

□ Todos los programas que se reciben en nuestra redacción procedentes de lectores, se archivan clasificados y pueden ser publicados en cualquier momento.

Los programas de lectores pueden ser tanto juegos como programas de utilidad y no tenemos preferencias por ningún tipo en concreto, no obstante, recibimos muchos más del primer tipo.

### Carga de pantallas

¿Qué líneas de programas hay que ponerle a un dibujo para hacer de éste la presentación de un programa principal, habiendo sido éste realizado por otra parte y grabado en cinta?

¿Se puede hacer en un Spectrum que dos sonidos suenen a la vez?

Patricio L. ANTOLINOS - Murcia

□ Grabe la pantalla delante del programa principal, y delante de ambos, grabe el siguiente «mini-programa»:

10 LOAD " " SCREEN\$ :  
LOAD " "  
y a su vez, grabe este último con: SAVE "nombre" LINE 10

Respecto a su segunda pregunta, el Spectrum es un ordenador «monofónico», por lo que no es posible hacer sonar más de una nota a la vez.

### Cambiar las teclas de control

Quisiera saber si se pueden cambiar las teclas de control de un programa editado en Basic, ya que a mi se me hace a veces muy difícil el manejo de éstas. Si es así, os agradecería que me dijerais cómo se consigue esto.

Oscar FRADES - Madrid

□ Efectivamente, no es difícil cambiar las teclas de control de un programa escrito en Basic, pero lógicamente, es necesario saber Basic.

El procedimiento habitual es buscar la parte del programa donde están definidas las teclas de control (normalmente después de un INKEY\$, pero no necesariamente) y cambiarlas. No se puede dar una regla general ya que hay varias formas de leer el teclado, y otras tantas de interpretar los datos obtenidos.

### Los acentos del TASWORD TWO

Dispongo de una impresora BROTHER EP44 y el procesador de textos TASWORD TWO de Remsa. De momento, he conseguido adaptar dicho programa para su funcionamiento en Microdrive y RS-232, pero no consigo hacer aparecer los acentos ni los caracteres españoles. ¿Cómo puedo obtener estos caracteres?

Teodoro ORDIALES - Cáceres

□ El TASWORD TWO manda los acentos de una forma bastante peculiar, que hace que no sean entendidos por las impresoras no matriciales (incluso tampoco por algunas matriciales).

La forma más sencilla de mandar una vocal acentuada es: enviar el código de la vocal, enviar un retroceso de carro y finalmente, el código del apóstrofe. Para imprimir una "ñ" es posible mandar el código de la "n", retroceso de carro (8) y el código 126.

Puede hacerlo utilizando la tabla de códigos de control de impresora (caracteres gráficos), pero existe una solución más elegante. A partir de la dirección 57968 hay una tabla para caracteres especiales precedida por una «mini-tabla» desde 57961 hasta 57967. En esta última deberá almacenar "3" dos veces y el resto «ceros».

Imagine la tabla principal como una matriz de "n" filas y 10 columnas, siendo "n" el número de caracteres especiales que vaya a utilizar, con lo que las primeras direcciones de cada fila serán: 57968, 57978, 57988, etc.

En estas primeras direcciones de cada fila deberá almacenar el código de la tecla a la que desea asignar sus caracteres especiales, a partir de ahí, cada fila contendrá los códigos que hay que mandar a la impresora para imprimir ese carácter, acabando cada fila con el código "3" y el resto «ceros». La primera dirección de la fila siguiente a la última que utilice deberá contener «cero».

El juego de caracteres del programa se encuentra almacenado a partir de la dirección 61184 y puede cambiarlos para que sus caracteres especiales salgan en pantalla de forma correcta.

# DE OCASION

- **VENDO** Video-Juego, marca **RADOFIN**, nuevo para conectar al TV con 6 juegos: tenis, fútbol, dos mandos y pistola, por el precio de 7.000 ptas. También amplificador externo de 48 K Spectrum por 8.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: (956)281929. Vicente Pantoja.
- **CLUB DATA COMPUTER**, hace ampliación de socios, revista mensual, cambio de ideas, consultorio, etc. Todo gratis. Escribe a Javier Valero. Cuesta de S. Vicente, 18. Madrid 28008. «Data Computer, el Club del Spectrum».
- **VENDO** Sinclair QL, completamente nuevo. Comprado en España y con garantía desde julio. Precio a convenir (Máx. 120.000 ptas.) LLamar al Tel.: (983)359251. Jesús Carmelo. Poseo factura de compra española.
- **CLUB SOLENT GAME**, nº 1

en clubs. Aprovechate ahora de nuestros premios, boletines, ideas... Contamos con lo mejor. Concursos mensuales con premios fantásticos. Pide más información al Apdo. 91 de Xátiva (Valencia).

● **DESEARIA** conectar con usuarios del Spectrum 16/48 K, de toda España, para intercambiar ideas, información, etc. Interesados dirigirse a Juan Francisco Rodríguez, Renfe, 6, Bj. Izda. Almería 04006. Prometo contestar.

● **URGE VENDER** Spectrum 48K, poco uso, por 30.000 ptas. regalo Joysticks. Interesados escribir a José García Gómez. Quesada, 17, 2.º. Almería 04007.

● **VENDO ZX Spectrum 48 K** por 35.000 ptas. (negociables). Escribir a Roberto González, Travesía de Vigo, 192, 4.º A. Vigo-7 (Pontevedra). Tel.: (986)278835 (horas de comida).

● **CAMBIO** dar clases de Basic para Spectrum, por que me dejéis terminar unos programas en vuestro Spectrum, pues el mío está en reparación y necesito terminarlos con urgencia. Interesados llamar al Tel.: 3919609 de Barcelona.

● **VENDO ZX Spectrum 48 K** nuevo, sin usar, por 30.000 ptas. Incluye manual en castellano, cinta Horizontes. También Vendo ZX Interface 1 y ZX Microdrive por 22.000 ptas los dos. Dirigirse a José Oriol, Escorial 112, 5.º, 3.ª Barcelona.

● **VENDO ZX Spectrum 48 K** comprado hace 5 meses, con manual en castellano e inglés, cinta de demostración, transformador y cables por 32.500 ptas. Interesados llamar al Tel.: (954) 373234.

● **VENDO** Ampliación de memoria para ZX 81, de 1 K a 16 K, nueva. Interesados dirigirse: Alberto García Larraudogotia. Belosticalles, 18, 4.º. Bilbao 48005. Tel.: 4151117.

● **INTERCAMBIAMOS** o **VENDAMOS** mapas de varios juegos (pedir lista). También vendemos programa copiado de programas con o sin cabecera, Basic o C/M por 600 ptas. Interesados llamar al Tel.: (93)2125544.

● **VENDO** Spectrum 48 K con reset instalado, garantía sin fecha, más de 60 revistas e información múltiple de éste, 3 manuales de Spectrum, TV B/N de 14", marca Sanyo, cassette productor, reproductor con todos sus cables y transformador de corriente, minicadena con 30 W de potencia total con 4 bandas con selector de volumen, etc., auriculares con controlador de volumen con alargó de 4,30 m. Infinidad de listados de programas para Spectrum. Se vende to-

do junto, no por separado. Todo por 75.000 ptas. Interesados llamar al (91)3111047 a partir de las 9 noche. Preguntar por Javier (regalo 2 libros y cintas de música y ordenador).

● **VENDO** unidad de discos doble para Commodore. Utiliza disquetes de 5 1/4. En perfecto estado de uso. Por sólo 55.000 ptas. En el mercado 73.000 ptas. Envío rápido y sin gastos de envío. Dirigirse al Tel.: (928)353550. Francisco.

● **BUSCO** el libro: «The Spectrum Ron Dissassembly» o fotocopias del mismo. También dispongo de compilador de Logo de Sinclair, versión inglesa y lo cambiaría por la versión en castellano o por otro compilador de cualquier otro lenguaje de programación o bien por un ensamblador/desensamblador (en cualquiera de los casos a ser posible con instrucciones). Enviar ofertas a Carlos Fierro. Benito Guinea, 8, 2.º F. Vitoria 00003 (Alava).

● **VENDO** 48 K casi nuevo, por cambio de modelo. Complet, manuales, alimentación, cables. También el libro «Cómo programar su Spectrum». Precio: 26.000 ptas. (negociables). Tel.: 2661488 de Madrid de 3 a 4 h.

● **VENDO ZX Spectrum Plus**, casi nuevo, con transformador, manuales de español e inglés, garantía española y cinta de demostración más amplificador de sonido. Todo por 45.000 ptas. También vendo ZX Microdrive más interface 1 más 3 cartuchos de Microdrive por 29.000 ptas. Vendo revistas y periféricos. Interesados escribir a Raul Diaz Medina. Saliente, 59. Pozuelo de Alarcón. Madrid 23. Tel. 7153059.

● **VENDO** Spectrum 48 K, casi nuevo, con garantía Investrónica, con perfecto funcionamiento, fuente de alimentación, cables, manual en castellano y cinta Horizontes, además con teclado profesional DKTronics con pocos meses, regalo revistas sobre el tema. Todo por sólo 40.000 ptas. Escribir a Jorge Bellido Merino. Baluarte, 68, 3.º. Barcelona 08003 o llamar al Tel.: (93)3101734 a partir de las 22 h.

● **CAMBIO** Pistas de scalextric (18 rectas standard, 4 rectas 175 mm., 1 recta 87 mm., 2 curvas interior, 24 curvas standard, 6 curvas super-racing) un transformador, herramientas (maletín), 2 mandos velocidad y 2 coches. Todo este lote por un ordenador Spectrum 16 K. Interesados llamar al Tel.: (91)7633229 o bien escribir a Marcos Casado. Sta. Susana, 41. Madrid.

● **VENDO** por cambio de equi-

po, Interface-1 + Microdrive + 9 cartuchos por sólo 25.000 ptas. Impresora Seiksha GP 50 S directamente conectable a Spectrum, por 19.000 ptas. Cassette de «periodista» marca SANYO por 6.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: 3536853 (noches), de Barcelona. Gregorio.

● **VENDO** ampliación de memoria externa de 32 K, por 10.000 ptas., para consultar llamen al Tel.: (956)111453 a cualquier hora del día. Ubrique (Cádiz).

● **VENDO ZX Spectrum** por valor de 15.000 ptas. incluido una cinta de introducción y dos manuales en perfecto estado. Interesados escribir a la siguiente dirección: José Antonio Castillo Talledo. Gra'l. Mola, 23, 7.º Izda. Laredo (Cantabria). Tel.: (942) 606363.

● **VENDO** amplificador Optimus 30 W. (Art. 30). Nuevo. Ideal para micrófonos, plato, guitarra, etc. 10 salidas exteriores (50 Ohmios). Precio es de 45.000 ptas.; el suyo real: 60.000 ptas. También lo cambio por Spectrum Plus + 10.000, o por Spectrum 48 K + 20.000 ptas. Fátima. Tel.: (981) 329734 de La Coruña.

● **ME GUSTARIA** que alguien me fotocopiara las instrucciones en castellano de Survival y Make a Chip. Pagaré las fotocopias y gastos de envío. Mi dirección es: Miguel Angel Bolivar. Iquique, 57, 3.º D. San Adrián de Besós (Barcelona).

● **VENDO** Ordenador con garantía hasta diciembre, con los cables, fuente de alimentación, por sólo 30.000 ptas., es urgente, la forma de pago es Giro Postal y corren por mi cuenta los gastos de envío. Dirigirse a José Manuel Torres. Alfonso XIII, 6. Osorno (Palencia).

● **VENDO** Interface programable Investrónica. En perfecto estado, garantía en blanco por el precio de 4.500 ptas. También Joystick Quickshot 1 por 2.500 ptas. Interesados llamar al Tel.: 2343443 de Madrid. Preguntar por Pedro.

● **VENDO ZX Spectrum** en perfectas condiciones con manuales y libro de instrucciones, revistas. Todo por 28.000 a 25.000 ptas. a convenir. Interesados llamar al Tel.: (925) 801161. Preguntar por César.

● **VENDO** Instrucciones y planos. Tel.: (91)7590390. Preguntar por Luis. Madrid.

● **VENDO ZX Spectrum 48 K**, con adaptador, cables y manual de instrucciones en perfecto estado de funcionamiento. Precio: 28.500 ptas. (negociables). Contactar con Carlos Rodríguez Haro. Avda. Almería, Blq. 7, 3.º, 1.ª. Barcelona. Tel.: 3985482.



**HACEMOS FACIL LA INFORMATICA**

- **SINCLAIR**
- **SPECTRAVIDEO**
- **COMMODORE**
- **DRAGON**
- **AMSTRAD**
- **APPLE**
- **SPERRY UNIVAC**

Modesto Lahuente, 63 Telf. 253 94 54 28003 MADRID	Colombia, 39-41 Telf. 458 61 71 28016 MADRID
José Ortega y Gasset, 21 Telf. 411 28 50 28006 MADRID	Padre Damián, 18 Telf. 259 86 13 28036 MADRID
Fuencarral, 100 Telf. 221 23 82 28004 MADRID	Avda. Gaudi, 15 Telf. 256 19 14 08015 BARCELONA
Ezequiel González, 28 Telf. 43 68 65 40002 SEGOVIA	Stuart, 7 Telf. 891 70 36 ARANJUEZ (Madrid)

**MICROSOFT-HARD, S.L.**  
Tel.: (93) 348 04 07

**ESPECIALIDAD EN VENTA POR CORREO**

Todos nuestros clientes dispondrán de dos posibilidades de que su compra les resulte gratis.

**JOYSTICK QUICKSHOT II: 2.700 ptas.**

**TECLADO SPECTRUM PLUS: 8.500 ptas.**

**ISTOCK LIMITADO!**

Solicite información y lista de precios indicando el equipo que posee al Apdo. 23.406 de 08080-BARCELONA.



SENCILLO, ASEQUIBLE, PROFESIONAL

# ASI ES EL QL DE SINCLAIR, HECHO PARA NOSOTROS

Para los profesionales que necesitamos un teclado en nuestro idioma, QL nos ofrece, en castellano, su QWERTY standard de 65 teclas móviles.

Para los que deseamos comunicarnos a gran velocidad y capacidad con nuestro ordenador, QL nos presenta su lenguaje SUPER BASIC.

Para los que necesitamos gran margen operativo, ahora disponemos de un ordenador con memoria ROM de 32K que contiene el sistema operativo QDOS, un sistema mono-usuario, multi-tarea y con partición de tiempo.

Para los que deseamos tener perfectamente ordenada nuestra agenda de trabajo, presupuestos, fichas de productos, nuestra correspondencia, estadísticas de venta, archivo... QL viene dotado de cuatro microdrives totalmente interactivados entre sí: QL QUILL de Tratamiento de

Textos, QL ARCHIVE Base de Datos, QL ABACUS Hoja Electrónica de Cálculo y el QL EASEL para realización de todo tipo de gráficos.

Para los que nos gustan las cosas bien acabadas, QL



se suministra con su fuente de alimentación, cables de conexión y adaptadores de TV, monitor y red local, cuatro programas de software de uso genérico, cuatro cartuchos en blanco para los microdrives y manual de instrucciones en castellano.

Para los que creemos que lo bien hecho puede tener también el mejor precio, QL el ordenador grande a precio pequeño.

Para los que nos gusta siempre ir bien acompañados, Sinclair —el mayor vendedor del mundo en ordenadores personales— e Investrónica, la mayor red de distribución de España, son nuestras mejores Compañías. Nuestra mejor garantía.

En definitiva, para los que queremos ordenarnos y nunca nos habíamos atrevido.

Con QL ya no hay excusas.




DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO **investronica**

Tomás Breton, 60. Telf. (91) 467 82 10. Telex 23399 IYCO E. 28045 Madrid  
Camp. 80. Telf. (93) 211 26 58-211 27 54. 08022 Barcelona


# TU JUEGO DE BALONCESTO DISEÑADO POR: JULIUS ERVING Y LARRY BIRD.



A la venta  
para  
SPECTRUM  
COMMODORE  
y AMSTRAD



**ONE-ON-ONE**  
ESTE PROGRAMA HA SIDO  
DISEÑADO PERSONALMENTE  
POR TOP U.S.  
BASKET BALL SUPERSTARS  
DR. JULIUS ERVING  
& LARRY BIRD  
Y ESTÁ BASADO EN  
MOVIMIENTOS  
REALES DE JUEGO



# ONE-ON-ONE

TODAS LAS REGLAS DEL BALONCESTO

TIEMPOS REALES DE JUEGO

TACTICAS DE DEFENSA Y ATAQUE

PIDELO EN TODAS LAS TIENDAS DISTRIBUIDORAS DE NUESTRA  
MARCA O DIRECTAMENTE A: **SERMA C/. VELAZQUEZ, 46.**  
TELEFS.: 431 39 11 - 431 39 74. 28001 MADRID

CANTIDAD	TITULO	PRECIO	TOTAL
_____	BASKET ONE ON ONE	3.250 PTAS.	_____
FORMA DE PAGO: ENVIO TALON BANCARIO <input type="checkbox"/> CONTRA REEMBOLSO <input type="checkbox"/>			
NOMBRE Y APELLIDOS: _____			
CALLE: _____		N.º: _____	PROVINCIA: _____
POBLACION: _____		CODIGO POSTAL: _____	

DISTRIBUIDOR EN CATALUÑA: DISCLUB C/. BALMES, 58 TEL: [93] 317 14 00